


ICS4_6x-series

| | |
|------------|---|
| English | Quick Guide ICS4_6x-series Explosion-protected weighing solutions |
| Deutsch | Kurzanleitung ICS4_6x-Serie Explosionsgeschützte Wägelösungen |
| Français | Guide rapide Série ICS4_6x Solutions de pesage protégée contre les explosions |
| Español | Guía rápida Series ICS4_6x Soluciones de pesada a prueba de explosión |
| Italiano | Guida rapida Serie ICS4_6x Soluzioni di pesata con protezione anti-deflagrante |
| Nederlands | Snelgids ICS4_6x-serie Explosieveilige weegoplossingen |
| Português | Guia rápido Série ICS4_6x Sistemas de pesagem protegida contra explosão |



METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO Service

Congratulations on choosing the quality and precision of METTLER TOLEDO. Proper use of your new equipment according to this Manual and regular calibration and maintenance by our factory-trained service team ensures dependable and accurate operation, protecting your investment. Contact us about a service agreement tailored to your needs and budget. Further information is available at www.mt.com/service

There are several important ways to ensure you maximize the performance of your investment:

- 1 **Register your product:** We invite you to register your product at www.mt.com/productregistration so we can contact you about enhancements, updates and important notifications concerning your product.
- 2 **Contact METTLER TOLEDO for service:** The value of a measurement is proportional to its accuracy – an out of specification scale can diminish quality, reduce profits and increase liability. Timely service from METTLER TOLEDO will ensure accuracy and optimize uptime and equipment life.
 - ⇒ **Installation, Configuration, Integration and Training:** Our service representatives are factory-trained weighing equipment experts. We make certain that your weighing equipment is ready for production in a cost effective and timely fashion and that personnel are trained for success.
 - ⇒ **Initial Calibration Documentation:** The installation environment and application requirements are unique for every industrial scale so performance must be tested and certified. Our calibration services and certificates document accuracy to ensure production quality and provide a quality system record of performance.
 - ⇒ **Periodic Calibration Maintenance:** A Calibration Service Agreement provides on-going confidence in your weighing process and documentation of compliance with requirements. We offer a variety of service plans that are scheduled to meet your needs and designed to fit your budget.

Table of Contents

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Safety instructions | 3 |
| 1.1 | Intended use | 3 |
| 1.2 | Misuse | 3 |
| 1.3 | Safety notes for operation in hazardous areas | 3 |
| 2 | Introduction | 4 |
| 2.1 | Weighing terminals of the ICS4_6x-series | 4 |
| 2.2 | About this document | 4 |
| 2.3 | Further documents | 4 |
| 3 | Installation | 5 |
| 3.1 | Installation, configuration service and repair | 5 |
| 3.2 | Leveling | 5 |
| 4 | Operation | 6 |
| 4.1 | Display | 6 |
| 4.2 | Keyboard | 8 |
| 4.3 | Switching on/off | 9 |
| 4.4 | Zeroing | 9 |
| 4.5 | Straight weighing | 9 |
| 4.6 | Taring | 10 |
| 4.7 | Printing or transferring data | 10 |
| 4.8 | Switching weight unit | 10 |
| 4.9 | Counting (ICS466x only) | 11 |
| 4.10 | Over/Under Checkweighing (ICS466x only) | 12 |
| 4.11 | Totalizing (ICS466x only) | 13 |
| 5 | Maintenance | 14 |
| 5.1 | Cleaning | 14 |
| 5.2 | Disposal | 14 |
| 6 | Technical data | 15 |

1 Safety instructions

1.1 Intended use

Weighing terminals of the ICS4_6x-series are part of a modular explosion-protected weighing system consisting of a METTLER TOLEDO weighing terminal as indicator and at least one weighing platform.

Weighing terminals of the ICS4_6x-series are approved for operation in hazardous areas of Category 2 / Division 1.

- Use the weighing terminal only for weighing in accordance with this Quick guide and the corresponding User manual.
- The weighing terminal is intended for indoor use only.
- Any other type of use is considered as not intended.

Legal metrology

- For use in legal metrology, only use approved weighing systems.
- When using in legal metrology, the operating company is responsible for observing all national weights & measurements requirements.
- Please contact the METTLER TOLEDO Service organization for questions related to the use in legal for trade applications.

1.2 Misuse

- Do not use the weighing terminal other than for weighing operations.
- Do not modify the weighing terminal.
- Do not use the weighing terminal beyond the limits of the technical specifications.

1.3 Safety notes for operation in hazardous areas

Weighing terminals of the ICS4_6x-series are approved for operation in Category 2 / Division 1 hazardous areas.

The operating company is responsible for the safe operation of the explosion-protected weighing system.



DANGER

Explosion hazard

- 1 Strictly observe the instructions of the operating company.
- 2 Comply with all national regulations for operation in hazardous areas, as well as the instructions and information in this Quick guide.

2 Introduction

2.1 Weighing terminals of the ICS4_6x-series

This Quick guide focuses on the following weighing terminals:

| Type | Numeric keypad | Soft keys | Environment | Terminal and platform combination |
|---------|----------------|-----------|-------------------------|---|
| ICS426x | – | – | Category 2 / Division 1 | with PBK9-/PFK-9 series with option Category 2 / Division 1 |
| ICS466x | x | x | | optional, e.g., with PBK9-/PFK-9 series with option Category 2 / Division 1 or PBA430x |

Scale interfaces

Weighing terminals of the ICS4_6x-series are available with various scale interfaces. The built-in scale interface is indicated directly after the terminal type.

| | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
| Scale interface | analog (ICS466x only) | IDNet / SICSprom |

2.2 About this document



This document contains all information for the **operator** of the weighing terminals of the ICS4_6x-series.

- Read this document carefully before use.
- Keep this document for future reference.
- Pass this document on to any future owner or user of the product.

2.3 Further documents

In addition to this printed document you can download the following documents from <http://www.mt.com>:

- Operator manuals
- Technical manuals
- Installation manuals
- Data sheets
- Videos
- Brochures
- Type approval documents
- For terminal and platform combinations: User manuals of the connected weighing platforms

Type approval documents

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| ICS4_6x | Category 2 | BVS 13 ATEX E042X |
| | Division 1 | IECEx BVS 13.0050X |
| | | FM16US00098 |

3 Installation

3.1 Installation, configuration service and repair


- For installation, configuration, service and repair of an explosion-protected weighing system call the METTLER TOLEDO Service.

3.2 Leveling

ICS4_6x weighing terminals are available as terminal and platform combination.

Only weighing platforms that have been leveled precisely horizontally provide accurate weighing results. Weights and Measures approved weighing platforms have a level bubble to simplify levelling.


- Turn the adjustable feet of the weighing platform until the level bubble's air bubble is inside the inner circle.



4 Operation

4.1 Display

4.1.1 Default layout



- 1 Metrological data line
- 2 Weight value
- 3 Spanner icon: service needed
- 4 Net/Gross
- 5 Unit
- 6 Soft keys (factory setting, page 1, ICS466x only)
- 7 Auxiliary data line: The contents is defined in the menu, see User manual.
- 8 Symbols and info line

Metrological data line

 The metrological data is stored in the weighing platform. The weighing terminal only serves as indicator.

In the metrological data line, the following information is displayed:

| Symbol | Information |
|---|----------------------------|
|  | Accuracy classes |
|  | Weighing range information |
|   | Maximum capacity |
|  | Minimum capacity |
|  | Approved resolution |
|  | Display resolution |
| Approved scale | Approved weighing device |
| -10 °C ... +40 °C | Temperature range |

4.1.2 Weight value

The weight value can be marked with the following symbols:

| Symbol | Information |
|------------------|--|
| * | Calculated weight value |
| — | Sign for negative weight values |
| O | Stability monitor for unstable weight values |
| 1.2343 kg | Non-approved last digit with e > d |

4.1.3 Symbols and info line

In the symbols and info line the following information can be displayed. For more symbols, refer to the User manual.

| Symbol | Information | Availability |
|---|---------------------------------------|---|
|  | Scale number | Not for ICS426x |
| <-> 1 | Weighing range | For multi range or multi interval scales only |
|  | Weight below minimum weight | |
|  | Automatic taring | |
|  | Automatic clearing of the tare weight | |
| >0< | Center of zero indication | Depending on local Weights and Measures regulations |
|  | Totalization | Not for ICS426x |
| Fact | Fact needs to be done | Displayed only if the function is supported by the weighing platform, e.g., PBK9-/PFK9-series |

4.2 Keyboard

4.2.1 Function keys

| Key | Name | Key | Name |
|-----|--------|-----|----------|
| | Power | | Tare |
| | Clear | | Info |
| | Switch | | Transfer |
| | Zero | | |


4.2.2 Main soft keys (ICS466x only)

To meet your specific application requirements, ICS466x weighing terminals offer soft keys which can be configured in the menu. For more soft keys, refer to the User manual.

| ICS4_6x | Menu setting | Function |
|---------|--------------------------|---|
| | Ref n var | Determine the average piece weight, freely adjustable |
| | Ref n fix | Determine the average piece weight, fixed reference sizes |
| | Weight/count | Switch between weight display and display of pieces |
| | Totalizing | Start totalizing |
| | Over/Under Checkweighing | Enter Over/Under Checkweighing parameters |
| | Save article | Save the current article parameters in the database |
| | Recall article | Recall parameters from the database |


4.3 Switching on/off

Switching on



0.000 kg

Switching off




OFF



Press and hold until **OFF** is displayed.

4.4 Zeroing




0.003 kg




Zeroing corrects the influence of slight changes on the load plate or minor deviations from the zero point.

4.5 Straight weighing





0.000 kg



1.838 kg


4.6 Taring



When the scale is tared, the NET symbol is displayed.


When the tare is cleared, the gross weight is displayed.

4.7 Printing or transferring data




- The printer or computer has to be located in the safe area.
- The data have to be transferred to the safe area via the ACM200 interface converter.


4.8 Switching weight unit



4.9 Counting (ICS466x only)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS

■ / △

2.890 kg


■ / △

235 PCS

Use the number of reference parts indicated on the soft key, in this example: 10 pieces.

Switch between the display of the number of pieces and of the weight.

Clearing counting



0 PCS


(C)

0.000 kg


Press the **C** key to clear the counting parameters.
The weight is displayed.

4.10 Over/Under Checkweighing (ICS466x only)

Setting target values




Over/Under Checkweighing display



Leaving Over/Under Checkweighing

- esc** Leave Over/Under Checkweighing, but keep the target values.
- C** Leave Over/Under Checkweighing and clear target values.


4.11 Totalizing (ICS466x only)



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1.105 kg

+


1
1.105 kg



1.185 kg

+

2
2.190 kg



⋮
5
10.750 kg

(C)

0.000 kg

The totalizing soft keys are displayed.

1st item totalized.

Unload the scale and place the 2nd item.

2nd item totalized.

5 items totalized and last item removed.

Total cleared.

5 Maintenance

Maintenance of the weighing terminal is limited to regular cleaning.

5.1 Cleaning



⚠️ WARNING

Explosion hazard

- 1 Strictly observe the instructions of the operating company.
- 2 Avoid electrostatic charging by wearing suitable working clothes when operating in hazardous areas.

Notes on cleaning

- Only use a clean damp cloth and gently wipe the keypad.
- Use water or mild, non-abrasive cleaning agents.
- Do not spray cleaner directly on the weighing terminal.
- Do not use any acids, alkalis or strong solvents.
- Do not clean the weighing terminal using high-pressure or high-temperature water.
- Observe all existing regulations on cleaning intervals and permissible cleaning agents.
- Do not use compressed air or vacuum.
- Remove dust layers.

5.2 Disposal

In accordance with the requirements of European Directive 2002/96 EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this device may not be disposed of with domestic refuse. This also applies for countries outside the EU in accordance with their respective national regulations.



- Please dispose of this product in accordance with local regulations for the separate collection of waste electrical and electronic equipment.

Should you have any questions, please contact the corresponding authorities or the dealer from whom this device was purchased.

If this device is passed on (for example for further private or commercial/industrial use), this regulation is also to be passed on.


Many thanks for your contribution to the protection of the environment.

6 Technical data

| Weighing terminals | | ICS426x | ICS466x |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|
| Housing | | Stainless steel | |
| Display | | Monochrome LCD graphical display Backlighting | Monochrome LCD graphical display Colored backlighting |
| Keyboard | | Tactile touch membrane keypad (PET), scratch-resistant labeling | |
| Net weight | | 2.8 kg / 6.1 lb | |
| Protection type | | IP65 | |
| Mains connection | | via APS768x | |
| Ambient conditions | Application | indoor use only | |
| | Temperature range Class III | –10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F | |
| | Humidity | Max. rel. humidity 85 %, for temperatures up to 40 °C / 104 °F | |
| Ignition protection type | EN/IECEx | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, –10 °C ... + 40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 | |
| | cFM _{us} | IS Class I, II, III; Division 1 Group A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C Aex ib IIC T4; IP65; Type 4 | |
| W & M approvals | | OIML Class II, III, IIII NTEP Class II, III | |
| Interfaces | | 1 interface RS232-IS and 1 scale interface integrated 1 additional optional communication interface | 1 interface RS232-IS and 1 scale interface integrated 1 additional optional communication interface 1 additional optional scale interface |
| Applications | | Straight weighing Average weighing Clever print | Straight weighing Average weighing Clever print Over/Under Checkweighing Counting Totalizing Database Prompting Alibi Memory |

Analog scale interface (ICS466x only)

| | |
|----------------------------|---|
| Impedance | 80 ... 3,000 Ohms |
| Excitation | 3.3 V |
| Sensitivity | up to 3 mV/V |
| Max. resolution | 10,000 e (OIML) 300,000 d (non approvable) |
| Min. verification interval | 0.26 µV/e |

Dimensional drawing ICS4_6x-series

METTLER TOLEDO Service

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der Qualität und Präzision von METTLER TOLEDO. Der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres neuen Geräts gemäß dieses Handbuchs sowie die regelmäßige Kalibrierung und Wartung durch unser im Werk geschultes Serviceteam gewährleisten den zuverlässigen und genauen Betrieb und schützen somit Ihre Investition. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie an einem Service-Vertrag interessiert sind, der genau auf Ihre Anforderungen und Ihr Budget zugeschnitten ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.mt.com/service

Zur Optimierung des Nutzens, den Sie aus Ihrer Investition ziehen, sind mehrere wichtige Schritte erforderlich:

- 1 **Registrierung des Produkts:** Wir laden Sie dazu ein, Ihr Produkt unter www.mt.com/productregistration zu registrieren, damit wir Sie über Verbesserungen, Updates und wichtige Mitteilungen bezüglich Ihres Produkts informieren können.
- 2 **Kontaktaufnahme mit METTLER TOLEDO zwecks Service:** Der Wert einer Messung steht im direkten Verhältnis zu ihrer Genauigkeit – eine nicht den Spezifikationen entsprechende Waage kann zu Qualitätsminderungen, geringeren Gewinnen und einem höheren Haftbarkeitsrisiko führen. Fristgerechte Serviceleistungen von METTLER TOLEDO stellen die Genauigkeit sicher, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Gerätelebensdauer.
 - ⇒ **Installation, Konfiguration, Integration und Schulung:** Unsere Servicevertreter sind vom Werk geschulte Experten für Wägeausrüstungen. Wir stellen sicher, dass Ihre Wägegeräte auf kostengünstige und termingerechte Weise für den Einsatz in der Produktionsumgebung bereit gemacht werden und dass das Bedienungspersonal so geschult wird, dass ein Erfolg gewährleistet ist.
 - ⇒ **Erstkalibrierungsdokumentation:** Die Installationsumgebung und Anwendungsanforderungen sind für jede Industriewaage anders; deshalb muss die Leistung geprüft und zertifiziert werden. Unsere Kalibrierungsservices und Zertifikate dokumentieren die Genauigkeit, um die Qualität der Produktion sicherzustellen und für erstklassige Aufzeichnungen der Leistung zu sorgen.
 - ⇒ **Periodische Kalibrierungswartung:** Ein Kalibrierungsservicevertrag bildet die Grundlage für Ihr Vertrauen in Ihr Wägeverfahren und stellt gleichzeitig eine Dokumentation der Einhaltung von Anforderungen bereit. Wir bieten eine Vielzahl von Serviceprogrammen an, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget maßgeschneidert werden können.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sicherheitshinweise | 3 |
| 1.1 | Vorgesehene Nutzung | 3 |
| 1.2 | Missbräuchliche Verwendung | 3 |
| 1.3 | Sicherheitshinweise für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen | 3 |
| 2 | Einführung | 4 |
| 2.1 | Wägeterminals der ICS4_6x-Serie | 4 |
| 2.2 | Zu diesem Dokument | 4 |
| 2.3 | Weitere Dokumente | 4 |
| 3 | Installation | 5 |
| 3.1 | Installation, Konfiguration, Service und Reparatur | 5 |
| 3.2 | Nivellieren | 5 |
| 4 | Betrieb | 6 |
| 4.1 | Anzeige | 6 |
| 4.2 | Tastatur | 8 |
| 4.3 | Ein-/Ausschalten | 9 |
| 4.4 | Nullstellen | 9 |
| 4.5 | Direktes Wiegen | 9 |
| 4.6 | Tarieren | 10 |
| 4.7 | Daten drucken oder übertragen | 10 |
| 4.8 | Gewichtseinheit wechseln | 10 |
| 4.9 | Zählen (nur ICS466x) | 11 |
| 4.10 | Plus/Monus-Kontrollwägen (nur ICS466x) | 12 |
| 4.11 | Aufsummieren (nur ICS466x) | 13 |
| 5 | Wartung | 14 |
| 5.1 | Reinigung | 14 |
| 5.2 | Entsorgung | 14 |
| 6 | Technische Daten | 15 |

1 Sicherheitshinweise

1.1 Vorgesehene Nutzung

Wägeterminals der ICS4_6x-Serie sind Teil eines modularen, explosionsgeschützten Wägesystems, bestehend aus einem METTLER TOLEDO Wägeterminal als Anzeige und mindestens einer Wägebrücke.

Wägeterminals der ICS4_6x-Serie sind zugelassen für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2 / Division 1.

- Dieses Wägeterminal darf nur für Wägungen in Übereinstimmung mit dieser Kurzanleitung und der entsprechenden Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Das Wägeterminal ist nur zur Verwendung im Innenbereich bestimmt.
- Jede andere Art der Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eichpflichtiger Verkehr

- Für eine Verwendung im eichpflichtigen Verkehr nur geeichte Wägesysteme verwenden.
- Bei einer Verwendung im eichpflichtigen Verkehr ist der Betreiber für die Einhaltung aller nationalen Vorschriften in Bezug auf Maße und Gewichte zuständig.
- Wenden Sie sich bei Fragen bezüglich des Einsatzes in eichpflichtigen Anwendungen an die METTLER TOLEDO Serviceorganisation.

1.2 Missbräuchliche Verwendung

- Das Wägeterminal ausschließlich für Wägevorgänge verwenden.
- Keine Änderungen am Wägeterminal vornehmen.
- Das Wägeterminal nicht für den Betrieb außerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Grenzen verwenden.

1.3 Sicherheitshinweise für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Wägeterminals der ICS4_6x-Serie sind zugelassen für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2 / Division 1.

Der Betreiber ist für den sicheren Betrieb des explosionsgeschützten Wägesystems verantwortlich.



GEFAHR

Explosionsgefahr

- 1 Die Anweisungen des Betreibers sind strikt zu befolgen.
- 2 Alle nationalen Vorschriften zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen sowie die Anleitungen und Informationen in dieser Kurzanleitung sind einzuhalten.

2 Einführung

2.1 Wägeterminals der ICS4_6x-Serie

In dieser Kurzanleitung wird der Schwerpunkt auf die folgenden Wägeterminals gelegt:

| Typ | Numerische Tastatur | Belegbare Funktions-tasten | Umgebung | Komplettwaage |
|---------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| ICS426x | – | – | Kategorie 2 / Division 1 | mit PBK9-/PFK-9-Serie mit Option Kategorie 2 / Division 1 |
| ICS466x | x | x | | optional, z. B. mit PBK9-/PFK-9-Serie mit Option Kategorie 2 / Division 1 oder PBA430x |

Waagenschnittstellen

Wägeterminals der ICS4_6x-Serie sind mit verschiedenen Waagenschnittstellen verfügbar. Die Art der eingebauten Waagenschnittstelle ist direkt hinter dem Terminaltyp angegeben.

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
| Waagenschnittstelle | analog (nur ICS466x) | IDNet / SICSprom |

2.2 Zu diesem Dokument



Dieses Dokument enthält alle Informationen für den **Bediener** von Wägeterminals der ICS4_6x-Serie.

- Dieses Dokument vor der Verwendung sorgfältig durchlesen.
- Dieses Dokument für künftige Referenzzwecke aufbewahren.
- Dieses Dokument an künftige Eigentümer oder Benutzer des Produkts weitergeben.

2.3 Weitere Dokumente

Außer dieser Bedienungsanleitung in Druckform können Sie über <http://www.mt.com> die folgenden Dokumente herunterladen:

- Bedienerhandbücher
- Technische Handbücher
- Installationsanleitungen
- Datenblätter
- Videos
- Broschüren
- Dokumente zur Bauartzulassung
- Für Komplettwaagen: Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Wägebrücken

Dokumente zur Bauartzulassung

| | | |
|---------|-------------|---|
| ICS4_6x | Kategorie 2 | BVS 13 ATEX E042X IECEx BVS 13.0050X |
| | Division 1 | FM16US00098 |

3 Installation

3.1 Installation, Konfiguration, Service und Reparatur


- Wenden Sie sich für Installation, Konfiguration, Service und Reparatur eines explosionsgeschützten Wägesystems an den METTLER TOLEDO Service.

3.2 Nivellieren

ICS4_6x-Wägeterminals sind als Komplettwaage verfügbar.

Nur exakt horizontal ausgerichtete Wägebrücken liefern genaue Wägeregulär. Eichfähige Wägebrücken verfügen über eine Libelle, um das Nivellieren zu vereinfachen.


- Die Stellfüße der Wägebrücke drehen, bis die Luftblase der Libelle im inneren Kreis liegt.



4 Betrieb

4.1 Anzeige

4.1.1 Standardlayout



- 1 Zeile für Metrologiedaten
- 2 Gewichtswert
- 3 Schraubenschlüsselsymbol: Servicearbeiten erforderlich
- 4 Netto/Brutto
- 5 Einheit
- 6 Belegbare Funktionstasten (Werkseinstellung, Seite 1, nur ICS466x)
- 7 Zusatzdaten-Zeile: Der Inhalt wird im Menü definiert, siehe die Bedienungsanleitung.
- 8 Symbol- und Info-Zeile

Metrologiedaten-Zeile



Die Metrologiedaten werden in der Wägebrücke gespeichert. Das Wägeterminal dient nur als Anzeigegerät.

In der Zeile für Metrologiedaten werden die folgenden Informationen angezeigt:

| Symbol | Information |
|-------------------|-----------------------------|
| █ █ █ █ | Genauigkeitsklassen |
| W1 W2 W3 | Information zum Wägebereich |
| Max cap | Maximale Kapazität |
| Min | Minimale Kapazität |
| e = | Geeichte Auflösung |
| d = | Auflösung der Anzeige |
| Approved scale | Geeichtetes Wägeterminal |
| -10 °C ... +40 °C | Temperaturbereich |

4.1.2 Gewichtswert

Der Gewichtswert kann mit folgenden Symbolen markiert sein:

| Symbol | Information |
|------------------|--|
| * | Berechneter Gewichtswert |
| — | Vorzeichen für negative Gewichtswerte |
| O | Stillstandskontrolle für instabile Gewichtswerte |
| 1.2343 kg | Nicht geeichte letzte Ziffer, falls e > d |

4.1.3 Symbol- und Info-Zeile

In der Symbol- und Info-Zeile können folgende Informationen angezeigt werden. Für weitere Symbole siehe die Bedienungsanleitung.

| Symbol | Information | Verfügbarkeit |
|-------------|------------------------------|---|
| | Waagennummer | Nicht für ICS426x |
| <-> | Wägebereich | Nur für Mehrbereichs- oder Mehrteilungswaagen |
| | Gewicht unter Mindestgewicht | |
| | Automatisches Tarieren | |
| | Automatische Taralösung | |
| >0< | Nullanzeige | Von den lokalen Eichbestimmungen abhängig |
| Σ | Aufsummieren | Nicht für ICS426x |
| Fact | FACT muss ausgeführt werden | Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von der Wägebrücke unterstützt wird, z. B. PBK9-/PFK9-Serie |

4.2 Tastatur

4.2.1 Funktionstasten

| Taste | Name | Taste | Name |
|-------|------------|-------|----------|
| | Strom | | Tara |
| | Löschen | | Info |
| | Umschalten | | Transfer |
| | Null | | |


4.2.2 Belegbare Hauptfunktionstasten (nur ICS466x)

Um Ihre speziellen Applikationsanforderungen zu erfüllen, bieten die Wägeterminals ICS466x belegbare Funktionstasten, die im Menü konfiguriert werden können. Für weitere belegbare Funktionstasten siehe die Bedienungsanleitung.

| ICS4_6x | Menüeinstellung | Funktion |
|---------|--------------------------|--|
| | Ref N var | Das durchschnittliche Stückgewicht bestimmen, frei einstellbar |
| | Ref N fix | Das durchschnittliche Stückgewicht bestimmen, feste Referenzgrößen |
| | Gewicht/Zählen | Zwischen Anzeige des Gewichts und Anzeige der Stücke umschalten |
| | Aufsummieren | Aufsummieren starten |
| | Plus/Minus-Kontrollwägen | Parameter für Plus/Minus-Kontrollwägen eingeben |
| | Artikel speichern | Die aktuellen Artikelparameter in der Datenbank speichern |
| | Artikel aufrufen | Parameter aus der Datenbank aufrufen |


4.3 Ein-/Ausschalten

Einschalten



0.000 kg

Ausschalten




AUS



drücken und halten, bis **AUS** angezeigt wird.

4.4 Nullstellen




0.003 kg




0.000 kg

Nullstellen korrigiert den Einfluss leichter Verschmutzungen auf der Lastplatte bzw. kleine Abweichungen vom Nullpunkt.

4.5 Direktes Wiegen




0.000 kg



1.838 kg


4.6 Tarieren



Beim Tarieren der Waage wird das Symbol NET angezeigt.


Wenn das Taragewicht gelöscht wird, zeigt die Waage das Bruttogewicht an.

4.7 Daten drucken oder übertragen




- Der Drucker oder Computer muss im sicheren Bereich aufgestellt sein.
- Die Daten müssen über den Schnittstellenwandler ACM200 in den sicheren Bereich übertragen werden.


4.8 Gewichtseinheit wechseln



4.9 Zählen (nur ICS466x)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS

■ / △

2.890 kg


■ / △

235 PCS

Die auf der belegbaren Funktionstaste angezeigte Anzahl an Referenzteilen verwenden, in diesem Beispiel: 10 Stücke.

Zwischen der Anzeige der Anzahl an Teilen und der Anzeige des Gewichts umschalten.

Zählen löschen



0 PCS

(C)

0.000 kg

Taste **C** zum Löschen der Zählparameter drücken.
Das Gewicht wird angezeigt.

4.10 Plus/Minus-Kontrollwägen (nur ICS466x)

Zielwerte einstellen



| | |
|-----------|---------|
| Tol.-Typ: | Absolut |
| Niedrig: | 0.00 kg |
| Hoch: | 0.00 kg |

Für weitere Toleranztypen siehe die Bedienungsanleitung.



| | |
|-----------|---------|
| Tol.-Typ: | Absolut |
| Niedrig: | 0.00 kg |
| Hoch: | 0.00 kg |

(0) ... (9) /

| | |
|-----------|---------|
| Tol.-Typ: | Absolut |
| Niedrig: | 9.5 kg |
| Hoch: | 0.00 kg |

Sie können das Zielgewicht entweder wiegen oder es numerisch eingeben.



| | |
|-----------|---------|
| Tol.-Typ: | Absolut |
| Niedrig: | 9.5 kg |
| Hoch: | 0.00 kg |

(0) ... (9) /

| | |
|-----------|---------|
| Tol.-Typ: | Absolut |
| Niedrig: | 9.5 kg |
| Hoch: | 10.4 kg |




Neues Ziel wurde gesetzt!

LW: 9.50kg

HI: 10.40kg

Anzeige für Plus/Minus-Kontrollwägen



Gewicht innerhalb der Toleranzen

Gewicht über den Toleranzen


Gewicht unter den Toleranzen

Plus/Minus-Kontrollwägen verlassen

ESC Plus/Minus-Kontrollwägen verlassen, aber Zielwerte beibehalten.

C Plus/Minus-Kontrollwägen verlassen und Zielwerte löschen.

4.11 Aufsummieren (nur ICS466x)



Die belegbaren Funktionstasten für das Aufsummieren werden angezeigt.

Erster Artikel aufsummiert.

Waage entlasten und den zweiten Artikel auflegen.

Zweiter Artikel aufsummiert.

5 Artikel aufsummiert und den letzten Artikel entfernt.

Summe gelöscht.

5 Wartung

Die Wartung des Wägeterminals beschränkt sich auf die regelmäßige Reinigung.

5.1 Reinigung



⚠️ WARNUNG

Explosionsgefahr

- 1 Die Anweisungen des Betreibers sind strikt zu befolgen.
- 2 Bei der Bedienung im explosionsgefährdeten Bereich geeignete Arbeitskleidung tragen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.

Hinweise zur Reinigung

- Die Tastatur mit einem sauberen feuchten Lappen vorsichtig reinigen.
- Wasser oder milde, abriebbeständige Reinigungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittel nicht direkt auf das Wägeterminal sprühen.
- Keine Säuren, Laugen oder starke Lösungsmittel verwenden.
- Das Wägeterminal nicht mit Hochdruck- oder Hochtemperaturwasser reinigen.
- Alle bestehenden Vorschriften bezüglich Reinigungsintervallen und zulässigen Reinigungsmitteln beachten.
- Keine Druckluft oder Staubsauger verwenden.
- Staubablagerungen entfernen.

5.2 Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96 EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies gilt auch für Länder außerhalb der EU entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen.



- Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Bestimmungen für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Bei Weitergabe dieses Geräts (z. B. für künftige private oder kommerzielle/industrielle Verwendung) muss diese Vorschrift ebenfalls weitergegeben werden.

Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.


6 Technische Daten

| Wägeterminals | | ICS426x | ICS466x |
|----------------------|------------------------------|---|--|
| Gehäuse | | Edelstahl | |
| Anzeige | | Monochrome LCD-Grafikanzeige Hinterleuchtung | Monochrome LCD-Grafikanzeige Farbige Hinterleuchtung |
| Tastatur | | Berührungsempfindliche Membrantastatur (PET), kratzfeste Beschriftung | |
| Nettogewicht | | 2,8 kg / 6,1 lb | |
| Schutzgrad | | IP65 | |
| Netzanschluss | | über APS768x | |
| Umgebungsbedingungen | Verwendung | Nur zur Verwendung im Innenbereich | |
| | Temperaturbereich Klasse III | -10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F | |
| | Feuchtigkeit | Max. rel. Feuchtigkeit 85 % für Temperaturen bis zu 40 °C / 104 °F | |
| Zündschutzart | EN/IECEx | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, -10 °C ... +40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 | |
| | cFM _{us} | IS Klasse I, II, III; Division 1 Gruppe A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C Aex ib IIC T4; IP65; Typ 4 | |
| Eichzulassungen | | OIML Klasse II, III, IIII NTEP Klasse II, III | |
| Schnittstellen | | 1 RS232-IS-Schnittstelle und 1 Waagenschnittstelle integriert 1 zusätzliche optionale Kommunikationsschnittstelle | 1 RS232-IS-Schnittstelle und 1 Waagenschnittstelle integriert 1 zusätzliche optionale Kommunikationsschnittstelle 1 zusätzliche optionale Waagenschnittstelle |
| Applikationen | | Direktes Wiegen Dynamisches Wiegen Intelligenter Ausdruck | Direktes Wiegen Dynamisches Wiegen Intelligenter Ausdruck Plus/Minus-Kontrollwägen Zählen Aufsummieren Datenbank Auffordern Alibi-Speicher |

Analoge Waagenschnittstelle (nur ICS466x)

| | |
|--------------------|--|
| Impedanz | 80 ... 3.000 Ohm |
| Ansteuerung | 3,3 V |
| Empfindlichkeit | bis zu 3 mV/V |
| Max. Auflösung | 10.000 e (OIML) 300.000 d (nicht eichfähig) |
| Min. Eichintervall | 0,26 µV/e |

Maßzeichnung ICS4_6x-Serie



METTLER TOLEDO Service

Nous vous remercions d'avoir sélectionné la qualité et la précision de METTLER TOLEDO. Si vous respectez les instructions stipulées dans ce manuel pour votre nouvel équipement et confiez régulièrement l'étalonnage et la maintenance à notre équipe de service formée à l'usine, vous obtiendrez non seulement une exploitation fiable et précise, mais vous protégerez votre investissement. Consultez-nous pour discuter d'un contrat de service adapté à vos besoins et votre budget. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante:

www.mt.com/service

fr

Il existe plusieurs méthodes garantissant l'optimisation de la performance de votre investissement:

- 1 **Enregistrez votre produit:** Nous vous invitons à enregistrer votre produit à l'adresse www.mt.com/productregistration afin de nous permettre de vous avertir des améliorations, mises à jour et avis importants relatifs à votre produit.
- 2 **Contactez METTLER TOLEDO pour le service:** La valeur d'une mesure est proportionnelle à sa précision. Une balance hors spécification peut affecter la qualité, réduire les revenus et accroître les responsabilités. Le service ponctuel de METTLER TOLEDO garantit la précision et optimise la durée d'exploitation ainsi que la vie utile de l'équipement.
 - ⇒ **Installation, Configuration, Intégration et Formation:** Nos représentants techniques sont des spécialistes des équipements de pesage, formés à l'usine. Nous veillons à ce que l'équipement de pesage soit prêt à la production de manière rentable et ponctuelle et que le personnel soit formé pour optimiser la réussite.
 - ⇒ **Documentation d'étalonnage initial:** Les conditions relatives à l'application et l'environnement de l'installation sont différentes pour toutes les balances industrielles de sorte que la performance doit être testée et certifiée. Nos services d'étalonnage et les certificats documentent la précision afin de garantir la qualité de la production et fournir un enregistrement du système de qualité sur la performance.
 - ⇒ **Maintenance périodique de l'étalonnage:** Un Accord de service d'étalonnage favorise la confiance continue dans votre processus de pesage et fournit la documentation de conformité aux normes. Nous offrons toute une gamme de programmes de service qui sont préparés pour satisfaire vos besoins et conçus pour correspondre à votre budget.

Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Consignes de sécurité | 3 |
| 1.1 | Destination conforme | 3 |
| 1.2 | Usage abusif | 3 |
| 1.3 | Consignes de sécurité pour le fonctionnement dans des zones dangereuses..... | 3 |
| 2 | Introduction | 4 |
| 2.1 | Terminaux de pesage de la série ICS4_6x | 4 |
| 2.2 | A propos de ce document | 4 |
| 2.3 | Documents connexes | 4 |
| 3 | Installation | 5 |
| 3.1 | Installation, configuration, service après-vente et réparation..... | 5 |
| 3.2 | Mise à niveau..... | 5 |
| 4 | Fonctionnement | 6 |
| 4.1 | Afficheur | 6 |
| 4.2 | Clavier..... | 8 |
| 4.3 | Mise en service et hors service | 9 |
| 4.4 | Réglage du zéro | 9 |
| 4.5 | Pesage direct | 9 |
| 4.6 | Tarage..... | 10 |
| 4.7 | Impression ou transfert de données..... | 10 |
| 4.8 | Commutation de l'unité de poids | 10 |
| 4.9 | Comptage (ICS466x uniquement) | 11 |
| 4.10 | Pesée de contrôle Plus/Moins (ICS466x uniquement) | 12 |
| 4.11 | Totalisation (ICS466x uniquement)..... | 13 |
| 5 | Maintenance | 14 |
| 5.1 | Nettoyage | 14 |
| 5.2 | Mise au rebut | 14 |
| 6 | Caractéristiques techniques | 15 |

1 Consignes de sécurité

1.1 Destination conforme

Les terminaux de pesage de la série ICS4_6x font partie d'un système de pesage modulaire protégé contre les explosions constitué d'un terminal de pesage METTLER TOLEDO comme afficheur et d'au moins une plate-forme de pesage.

Les terminaux de pesage de la série ICS4_6x sont homologués pour le fonctionnement dans les zones dangereuses de Catégorie 2 / Division 1.

- Utilisez le terminal de pesage uniquement pour le pesage conformément à ce Guide rapide et au Manuel de l'utilisateur.
- Le terminal de pesage est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Tout autre type d'utilisation est considéré comme non conforme.

Métrologie légale

- Pour l'utilisation en métrologie légale, utilisez uniquement des systèmes de pesage homologués.
- Lors de l'utilisation en métrologie légale, l'entreprise d'exploitation est responsable du respect de toutes les exigences nationales de poids & mesures.
- Veuillez contacter le service après-vente METTLER TOLEDO pour les questions relatives aux applications légales pour le commerce.

1.2 Usage abusif

- N'utilisez pas le terminal de pesage pour autre chose que peser des marchandises.
- Ne modifiez pas le terminal de pesage.
- N'utilisez pas le terminal de pesage au-delà des limites des spécifications techniques.

1.3 Consignes de sécurité pour le fonctionnement dans des zones dangereuses

Les terminaux de pesage de la série ICS4_6x sont homologués pour le fonctionnement dans les zones dangereuses de Catégorie 2 / Division 1.

La société d'exploitation est responsable du fonctionnement sûr du système de pesage protégé contre les explosions.



DANGER

Danger d'explosion

- 1 Observez strictement les instructions de la société d'exploitation.
- 2 Respectez toutes les réglementations nationales d'exploitation dans des zones dangereuses, ainsi que les instructions et informations dans ce Guide rapide.

2 Introduction

2.1 Terminaux de pesage de la série ICS4_6x

Ce Guide rapide se concentre sur les terminaux de pesage suivants:

| Type | Pavé numérique | Touches de fonction | Environnement | Combinaison de terminal et plate-forme |
|---------|----------------|---------------------|--------------------------|---|
| ICS426x | — | — | Catégorie 2 / Division 1 | avec série PBK9-/PFK-9 avec option Catégorie 2 / Division 1 |
| ICS466x | X | X | | en option, p. ex. avec série PBK9-/PFK-9 avec option Catégorie 2 / Division 1 ou PBA430x |

Interfaces de balances

Les terminaux de pesage de la série ICS4_6x sont disponibles avec diverses interfaces de balance. L'interface de balance intégrée est indiquée directement après le type de terminal.

| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
|----------------------|---------------------------------|------------------|
| Interface de balance | analogique (ICS466x uniquement) | IDNet / SICSprom |

2.2 A propos de ce document



Ce document contient toutes les informations pour l'**opérateur** des terminaux de pesage de la série ICS4_6x.

- Lisez ce document attentivement avant l'utilisation.
- Conservez ce document pour consultation future.
- Transmettez ce document à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur du produit.

2.3 Documents connexes

En plus de ce document imprimé, vous pouvez télécharger les documents suivants de <http://www.mt.com>:

- Manuels de l'opérateur
- Manuels techniques
- Manuels d'installation
- Fiches techniques
- Vidéos
- Brochures
- Documents d'approbation de type
- Combinaisons de terminal et plate-forme: Manuels de l'utilisateur des plates-formes de pesage connectées

Documents d'approbation de type

| | | |
|---------|-------------|---|
| ICS4_6x | Catégorie 2 | BVS 13 ATEX E042X IECEx BVS 13.0050X |
| | Division 1 | FM16US00098 |

3 Installation

3.1 Installation, configuration, service après-vente et réparation


- Pour l'installation, la configuration, le service après-vente et la réparation d'un système de pesage protégé contre l'explosion,appelez le service après-vente METTLER TOLEDO.

3.2 Mise à niveau

Les terminaux de pesage ICS4_6x sont disponibles comme combinaison de terminal et plate-forme.

Seules les plates-formes de pesage qui ont été mises à niveau avec précision à l'horizontale fournissent des résultats de pesée précis. Les plates-formes de pesage homologuées par les Poids et Mesures ont un niveau à bulle d'air pour simplifier la mise à niveau.


- Tournez les pieds réglables de la plate-forme de pesage jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau à bulle d'air soit positionnée dans le cercle intérieur.



4 Fonctionnement

4.1 Afficheur

4.1.1 Affichage par défaut



- 1 Ligne de données métrologiques
- 2 Valeur de poids
- 3 Icône de clé: maintenance requise
- 4 Net/Brut
- 5 Unité
- 6 Touches de fonction (réglage d'usine, page 1, ICS466x uniquement)
- 7 Ligne de données auxiliaires: Le contenu est défini dans le menu, voir Manuel de l'utilisateur.
- 8 Ligne de symboles et d'information

Ligne de données métrologiques

i Les données métrologiques sont stockées dans la plate-forme de pesage. Le terminal de pesage sert uniquement d'indicateur.

Dans la ligne de données métrologiques, les informations suivantes sont affichées:

| Symbol | Information |
|---|--------------------------------|
| III , II , III , IV | Classes de précision |
| W1 , W2 , W3 | Information de plage de poids |
| Max , cap | Capacité maximale |
| Min | Capacité minimale |
| e = | Résolution homologuée |
| d = | Résolution d'affichage |
| Approved scale | Dispositif de pesage homologué |
| -10 °C ... +40 °C | Plage de température |

4.1.2 Valeur de poids

La valeur de poids peut être marquée avec les symboles suivants:

| Symbol | Information |
|------------------|---|
| * | Valeur de poids calculée |
| — | Signe pour valeurs de poids négatives |
| O | Surveillance de stabilité pour valeurs de poids instables |
| 1.2343 kg | Dernier chiffre non homologué avec e > d |

4.1.3 Ligne de symboles et d'information

Les informations suivantes peuvent être affichées dans la ligne de symboles et d'information. Pour plus de symboles, voir le Manuel de l'utilisateur.

| Symbol | Information | Disponibilité |
|-------------|-----------------------------------|--|
| | N° de la balance | Pas pour ICS426x |
| <-> | Plage de pesée | Pour balances multi range ou multi intervalles uniquement |
| < | Poids inférieur au poids minimum | |
| T | Tarage automatique | |
| X | Effacement automatique de la tare | |
| >0< | Indication du centre de zéro | Dépend des réglementations locales de Poids et Mesures |
| Σ | Totalisation | Pas pour ICS426x |
| Fact | FACT doit être effectué | Affiché uniquement si la fonction est supportée par la plate-forme de pesage, p. ex., série PBK9-/PFK9 |

4.2 Clavier

4.2.1 Touches de fonction

| Touche | Nom | Touche | Nom |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | Puissance | | Tare |
| | Effacer | | Info |
| | Commuter | | Transfert |
| | Zéro | | |


4.2.2 Touches de fonction principales (ICS466x uniquement)

Pour répondre à vos besoins d'application spécifiques, les terminaux de pesage ICS466x proposent des touches de fonction qui peuvent être configurées dans le menu. Pour plus de touches de fonction, voir le Manuel de l'utilisateur.

| ICS4_6x | Réglage du menu | Fonction |
|---------|------------------------------|--|
| | Réf N var | Déterminer le poids moyen à la pièce, librement réglable |
| | Réf N fix | Déterminer le poids moyen à la pièce, tailles de référence fixe |
| | Poids/compte | Commuter entre l'affichage de poids et l'affichage de pièces |
| | Totalisation | Démarrage de la totalisation |
| | Pesée de contrôle Plus/Moins | Entrer les paramètres de pesée de contrôle Plus/Moins |
| | Sauvegarder article | Sauvegarder les paramètres de l'article actuel dans la base de données |
| | Rappeler article | Rappeler les paramètres de la base de données |


4.3 Mise en service et hors service

Mise en service



0.000 kg

Mise hors service




-ARRET-



Enfoncez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que -
ARRET- soit affiché.


4.4 Réglage du zéro




0.000 kg

Le réglage du zéro corrige l'influence de légers changements du plateau de charge ou de déviations mineures du zéro.

4.5 Pesage direct




0.000 kg




1.838 kg

4.6 Tarage




Lorsque la balance est tarée, le symbole NET est affiché.




Lorsque la tare est effacée, le poids brut est affiché.

4.7 Impression ou transfert de données




- L'imprimante ou l'ordinateur doivent être situés dans la zone sûre.
- Les données doivent être transférées dans la zone sûre via le convertisseur d'interface ACM200.


4.8 Commutation de l'unité de poids



4.9 Comptage (ICS466x uniquement)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS




2.890 kg



235 PCS

Effacement comptage



0 PCS



0.000 kg

Utilisez le nombre de pièces de référence indiqué sur la touche de fonction, dans cet exemple: 10 pièces.


fr

Commutez entre l'affichage du nombre de pièces et du poids.


Appuyez sur la touche **C** pour effacer les paramètres de comptage. Le poids est affiché.

4.10 Pesée de contrôle Plus/Moins (ICS466x uniquement)

Définition des valeurs cibles




Affichage de pesée de contrôle Plus/Moins



Quitter la pesée de contrôle Plus/Moins

- esc** Quitter la pesée de contrôle Plus/Moins, mais garder les valeurs cibles.
- C** Quitter la pesée de contrôle Plus/Moins et effacer les valeurs cibles.


4.11 Totalisation (ICS466x uniquement)



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1.105 kg

+


1
1.105 kg



1.185 kg

+

2
2.190 kg



⋮
5
10.750 kg

(C)

0.000 kg

Les touches de fonction de totalisation sont affichées.

fr

1^{er} élément totalisé.

Décharger la balance et placer le 2^e élément.

2^e élément totalisé.

5 éléments totalisés et le dernier élément retiré.

Total effacé.

5 Maintenance

La maintenance du terminal de pesage se limite à un nettoyage régulier.

5.1 Nettoyage



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion

- 1 Observez strictement les instructions de la société d'exploitation.
- 2 Evitez les décharges électrostatiques en portant des vêtements de travail appropriés lorsque vous travaillez dans des zones dangereuses.

Notes sur le nettoyage

- Utilisez uniquement un chiffon propre humidifié et essuyez doucement le clavier.
- Utilisez de l'eau ou des produits de nettoyage doux, non abrasifs.
- Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage directement sur le terminal de pesage.
- N'utilisez pas d'acides, d'alcalis ni de solvants forts.
- Ne nettoyez pas le terminal de pesage à l'aide d'eau sous haute pression ou à température élevée.
- Respectez toutes les réglementations existantes concernant les intervalles de nettoyage et les détergents autorisés.
- N'utilisez pas d'air comprimé ni de dépression.
- Enlevez les couches de poussière.

5.2 Mise au rebut

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne peut pas être éliminé avec les ordures domestiques. Ceci s'applique également aux pays extérieurs à l'UE selon leurs exigences nationales spécifiques.



- Veuillez éliminer cet appareil en conformité avec la réglementation locale via les points de collecte séparés pour les équipements électriques et électroniques.

Si vous avez des questions, veuillez contacter les autorités responsables ou le distributeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de transmission de cet appareil (par exemple pour une autre utilisation privée ou commerciale/industrielle), cette réglementation doit également être transmise.

Nous vous remercions pour votre contribution à la protection de l'environnement.


6 Caractéristiques techniques

| Terminaux de pesage | | ICS426x | ICS466x |
|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Boîtier | | Acier inoxydable | |
| Afficheur | | Afficheur graphique LCD monochrome Rétroéclairage | Afficheur graphique LCD monochrome Rétroéclairage en couleur |
| Clavier | | Clavier à membrane à point de poussée (PET), étiquetage résistant aux rayures | |
| Poids net | | 2,8 kg / 6,1 lb | |
| Degré de protection | | IP65 | |
| Connexion secteur | | via APS768x | |
| Conditions ambiantes | Application | A utiliser en intérieur uniquement | |
| | Plage de température classe III | −10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F | |
| | Humidité | Max. 85 % d'humidité rel. pour des température jusqu'à 40 °C / 104 °F | |
| Type de protection antidéflagrante | EN/IECEx | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, −10 °C ... +40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 | |
| | cFM _{us} | IS Classe I, II, III; Division 1 Groupe A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C Aex ib IIC T4; IP65; Type 4 | |
| Homologations P & M | | OIML classes II, III, IIII NTEP classes II, III | |
| Interfaces | | 1 interface RS232-IS et 1 interface de balance intégrées 1 interface de communication supplémentaire en option | 1 interface RS232-IS et 1 interface de balance intégrées 1 interface de communication supplémentaire en option 1 interface de balance supplémentaire en option |
| Applications | | Pesage direct Détermination du poids moyen Impression intelligente | Pesage direct Détermination du poids moyen Impression intelligente Pesée de contrôle Plus/Moins Comptage Totalisation Base de données Interrogation Mémoire alibi |

Interface de balance analogique (ICS466x uniquement)

| | |
|---------------------------------|---|
| Impédance | 80 ... 3.000 ohms |
| Excitation | 3,3 V |
| Sensibilité | jusqu'à 3 mV/V |
| Résolution max. | 10.000 e (OIML 300.000 d (non homologable) |
| Intervalle de vérification min. | 0,26 µV/e |

Plan coté série ICS4_6x



METTLER TOLEDO Service

Enhorabuena por elegir la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso adecuado de su nuevo equipo siguiendo este manual, y la calibración y mantenimiento regulares por parte del equipo de servicio formado en fábrica garantizan un funcionamiento fiable y preciso, protegiendo su inversión. Póngase en contacto con nosotros acerca del acuerdo de servicio ajustado a sus necesidades y presupuesto. Hay más información disponible en

www.mt.com/service

Existen varias maneras importantes de garantizar que usted maximizará el rendimiento de su inversión:

- 1 **Registre su producto:** Le invitamos a registrar su producto en www.mt.com/productregistration para que podamos ponernos en contacto con usted si hubiera mejoras, actualizaciones y notificaciones importantes relacionadas con su producto.
- 2 **Póngase en contacto con METTLER TOLEDO para obtener servicio:** Póngase en contacto con METTLER TOLEDO para obtener servicio: El valor de una medida es proporcional a su precisión: una báscula fuera de las especificaciones puede disminuir la calidad, reducir las ganancias y aumentar la responsabilidad. El servicio oportuno por parte de METTLER TOLEDO garantizará precisión y optimizará el tiempo de funcionamiento y la vida útil del equipo.
 - ⇒ **Instalación, configuración, integración y formación:** Nuestros representantes de servicio reciben una capacitación en fábrica y son expertos en equipos de pesaje. Nos aseguramos de que el equipo de pesaje esté listo para la producción de manera rentable y oportuna y de que el personal esté formado para obtener resultados exitosos.
 - ⇒ **Documentación de calibración inicial:** Los requisitos de aplicación y del entorno de instalación son únicos para cada báscula industrial. Su rendimiento se debe comprobar y certificar. Nuestros servicios y certificados de calibración documentan la precisión para garantizar la calidad en la producción y para proporcionar un registro de rendimiento del sistema de calidad.
 - ⇒ **Mantenimiento periódico de calibración:** El acuerdo de servicio de calibración proporciona confianza en el proceso de pesaje y documentación de cumplimiento de los requisitos. Ofrecemos diversos planes de servicio que se programan para satisfacer sus necesidades y están diseñados para ajustarse a su presupuesto.

es

Índice de contenidos

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Instrucciones de seguridad | 3 |
| 1.1 | Uso previsto | 3 |
| 1.2 | Mal uso | 3 |
| 1.3 | Precauciones de seguridad para el uso en zonas peligrosas | 3 |
| 2 | Introducción | 4 |
| 2.1 | Terminales de pesada de las series ICS4_6x | 4 |
| 2.2 | Sobre este documento | 4 |
| 2.3 | Otros documentos..... | 4 |
| 3 | Instalación | 5 |
| 3.1 | Instalación, configuración, servicio y reparación | 5 |
| 3.2 | Nivelación..... | 5 |
| 4 | Manejo | 6 |
| 4.1 | Indicador | 6 |
| 4.2 | Teclado | 8 |
| 4.3 | Activar/Desactivar | 9 |
| 4.4 | Puesta a cero | 9 |
| 4.5 | Pesada lineal | 9 |
| 4.6 | Tarar | 10 |
| 4.7 | Imprimir o transferir datos..... | 10 |
| 4.8 | Conmutar unidad de medida..... | 10 |
| 4.9 | Recuento (solamente ICS466x)..... | 11 |
| 4.10 | Encima/Debajo del control de peso (solamente ICS466x) | 12 |
| 4.11 | Totalidad (solamente ICS466x)..... | 13 |
| 5 | Mantenimiento | 14 |
| 5.1 | Limpieza..... | 14 |
| 5.2 | Eliminación..... | 14 |
| 6 | Datos técnicos | 15 |

1 Instrucciones de seguridad

1.1 Uso previsto

Los terminales de pesada de las series ICS4_6x son parte de un sistema de pesada modular a prueba de explosión que consiste en un terminal de pesada METTLER TOLEDO como indicador y al menos una plataforma de pesada.

Los terminales de pesada de las series ICS4_6x están aprobados para su operación en zonas peligrosas de la Categoría 2 / División 1.

- Utilizar el terminal de pesada solamente para pesar de acuerdo con esta Guía breve y el Manual de usuario correspondiente.
- El terminal de pesada se ha previsto sólo para uso en interiores.
- Cualquier otro tipo de uso se considera como no previsto.

Metrología legal

- Para el uso en metrología legal, utilizar únicamente sistemas de pesada aprobados.
- Al utilizar la metrología en forma legal, la empresa operadora es responsable de observar todos los pesos nacionales y los requisitos de las mediciones.
- Por favor, póngase en contacto con la organización de servicio METTLER TOLEDO para preguntas relacionadas con el uso legal para aplicaciones comerciales.

1.2 Mal uso

- No utilizar el terminal de pesada para otros fines que no sean operaciones de pesada.
- No modificar el terminal de pesada.
- No utilizar el terminal de pesada más allá de los límites de las especificaciones técnicas.

1.3 Precauciones de seguridad para el uso en zonas peligrosas

Los terminales de pesada de las series ICS4_6x están aprobados para su operación en zonas peligrosas de la Categoría 2 / División 1.

La empresa operadora es responsable del funcionamiento seguro del sistema de pesada protegido contra explosiones.



! PELIGRO

Riesgo de explosión

- 1 Observar estrictamente las instrucciones de la empresa operadora.
- 2 Cumplir con todos los reglamentos nacionales para el uso en zonas peligrosas, así como las instrucciones y la información en esta Guía breve.

2 Introducción

2.1 Terminales de pesada de las series ICS4_6x

Esta Guía breve se centra en los siguientes terminales de pesada:

| Tipo | Teclado numérico | Teclas programables | Entorno | Combinación de terminal y plataforma |
|---------|------------------|---------------------|--------------------------|--|
| ICS426x | — | — | Categoría 2 / División 1 | con series PBK9/PFK-9 con opción de la Categoría 2 / División 1 |
| ICS466x | X | X | | opcional, p.ej. con series PBK9/PFK-9 con opción de la Categoría 2 / División 1 ó PBA430x |

Interfaces de balanza

Los terminales de pesada de las series ICS4_6x están disponibles con varios interfaces de balanza. El interface de balanza incorporado se indica directamente después del tipo de terminal.

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
| Interface de balanza | analógica (solamente ICS466x) | IDNet / SICspro |

2.2 Sobre este documento



Este documento contiene toda la información para el **operador** de los terminales de pesada de las series ICS4_6x.

- Leer atentamente este documento antes de proceder al manejo.
- Guardar este documento para futura referencia.
- Entregar este documento a cualquier futuro propietario o usuario del producto.

2.3 Otros documentos

En complemento a este documento impreso puede descargar los siguientes documentos de <http://www.mt.com>:

- Manuales del operador
- Manuales técnicos
- Manuales de instalación
- Hojas de datos
- Vídeos
- Folletos
- Documentos de aprobación del tipo
- Para combinaciones de terminal y plataforma: Manuales de usuario de las plataformas de pesada conectadas

Documentos de aprobación del tipo

| | | |
|---------|-------------|---|
| ICS4_6x | Categoría 2 | BVS 13 ATEX E042X IECEx BVS 13.0050X |
| | División 1 | FM16US00098 |

3 Instalación

3.1 Instalación, configuración, servicio y reparación


- Para la instalación, configuración, mantenimiento y reparación del sistema de pesada a prueba de explosión llamar al servicio METTLER TOLEDO.

3.2 Nivelación

Los terminales de pesada ICS4_6x están disponibles como combinación de terminal y plataforma.

Solamente las plataformas de pesada que han sido niveladas exactamente horizontal proporcionan resultados exactos en las pesadas. Los pesos y medidas de plataformas de pesada aprobadas tienen un nivel de burbuja para simplificar el nivelado.


- Girar los pies de nivelación de la plataforma de pesada, hasta que la burbuja de aire del nivel de burbuja esté dentro del círculo interior.



4 Manejo

4.1 Indicador

4.1.1 Composición estándar



- 1 Línea de datos metrológicos
- 2 Valor de pesada
- 3 Icono llave de tuercas: servicio necesario
- 4 Neto/Bruto
- 5 Unidad
- 6 Teclas programables (ajuste de fábrica, página 1, solamente ICS466x)
- 7 Línea auxiliar de datos: El contenido se define en el menú, ver Manual de usuario.
- 8 Símbolos y línea info

Línea de datos metrológicos



Los datos metrológicos se almacenan en la plataforma de pesada. El terminal de pesada sirve sólo como indicador.

En la línea de datos metrológicos se indica la siguiente información:

| Símbolo | Información |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Clases de precisión |
| W1 , W2 , W3 | Información del campo de pesada |
| Max , cap | Capacidad máxima |
| Min | Capacidad mínima |
| e = | Resolución aprobada |
| d = | Resolución del display |
| Approved scale | Dispositivo de pesada aprobado |
| -10 °C ... +40 °C | Rango de temperatura |

4.1.2 Valor de pesada

El valor de pesada puede ser marcado con los siguientes símbolos:

| Símbolo | Información |
|------------------|---|
| * | Valor de pesada calculado |
| — | Signo para valores negativos de pesada |
| O | Control de estabilización para valores inestables de pesada |
| 1.2343 kg | Último dígito no aprobado con e > d |

4.1.3 Línea símbolos y info

En la línea símbolos y info debe indicarse la siguiente información. Para más símbolos, consultar el Manual de usuario.

| Símbolo | Información | Disponibilidad |
|-------------|-------------------------------------|---|
| | Número de balanza | No para ICS426x |
| <-> | Gama de pesada | Sólo para balanzas multi rango o multi intervalo |
| < | Peso por debajo del peso mínimo | |
| T | Tarado automático | |
| X | Borrado automático del peso de tara | |
| >0< | Indicación del centro de cero | En función de las directrices de pesos y medidas locales |
| Σ | Totalización | No para ICS426x |
| Fact | FACT necesita ser realizado | Aparece solamente si la función se apoya en la plataforma de pesada, p.ej. las series PBK9/PFK9 |

4.2 Teclado

4.2.1 Teclas de función

| Tecla | Nombre | Tecla | Nombre |
|-------|--------------|-------|------------|
| | Alimentación | | Tara |
| | Borrar | | Info |
| | Comutar | | Transferir |
| | Cero | | |


4.2.2 Teclas programables principales (solamente ICS466x)

Para cumplir con sus requisitos de aplicación específicos, los terminales de pesada ICS466x ofrecen teclas programables que se pueden configurar en el menú. Para más teclas programables, consultar el Manual de usuario.

| ICS4_6x | Menú ajuste | Función |
|---------|-----------------------------------|--|
| | Ref N var | Determinar el peso unitario medio, libremente ajustable |
| | Ref N fija | Determinar el peso unitario medio, tamaños fijos de referencia |
| | Peso/Recuento | Comutar entre display de peso y display de piezas |
| | Totalidad | Iniciar la totalidad |
| | Encima/Debajo del control de peso | Entrar parámetros por Encima/Debajo del control de peso |
| | Guardar artículo | Guardar los parámetros del artículo actual en la base de datos |
| | Recordar artículo | Recordar parámetros de la base de datos |


4.3 Activar/Desactivar

Conexión



0.000 kg

Desconexión




OFF

Pulsar prolongado ⏪ hasta que aparece OFF.

es




4.4 Puesta a cero




0.000 kg

La función puesta a cero corrige la influencia de ligeros ensuciamientos sobre el plato de carga o de pequeñas discrepancias de la puesta a cero.

4.5 Pesada lineal




4.6 Tarar



Una vez que la balanza está tarada, aparece el símbolo NET.


Cuando la tara es borrada, aparece el peso bruto.

4.7 Imprimir o transferir datos




- La impresora o el ordenador tiene que estar situado en el sector de seguridad.
- Los datos tienen que ser transferidos al sector de seguridad a través del convertidor de interface ACM200.


4.8 Conmutar unidad de medida



4.9 Recuento (solamente ICS466x)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS

■ / △


2.890 kg

■ / △

235 PCS

Emplear el número de piezas de referencia indicado en la tecla programable, en este ejemplo: 10 piezas.

Borrar recuento



0 PCS

(C)

0.000 kg

Comutar entre el display del número de piezas y el peso.

Pulsar la tecla **C** para borrar los parámetros de recuento. En el display aparece el peso.

4.10 Encima/Debajo del control de peso (solamente ICS466x)

Configurar valores teóricos

| | |
|------------|----------|
| Tol. type: | Absoluto |
| Baja: | 0.00 kg |
| Alta: | 0.00 kg |

Para otros tipos de tolerancia, consultar el Manual de usuario.

| | |
|------------|----------|
| Tol. type: | Absoluto |
| Baja: | 0.00 kg |
| Alta: | 0.00 kg |

... /

| | |
|------------|----------|
| Tol. type: | Absoluto |
| Baja: | 9.5 kg |
| Alta: | 0.00 kg |

Usted puede pesar el peso teórico o introducirlo numéricamente.

| | |
|------------|----------|
| Tol. type: | Absoluto |
| Baja: | 9.5 kg |
| Alta: | 0.00 kg |


... /

| | |
|------------|----------|
| Tol. type: | Absoluto |
| Baja: | 9.50 kg |
| Alta: | 10.40 kg |

| | |
|--------------------------|--|
| ¡Nuevo val. final asign! | |
|--------------------------|--|

| | |
|------------|-------------|
| LW: 9.50kg | HI: 10.40kg |
|------------|-------------|


Display Encima/Debajo del control de peso



Terminar Encima/Debajo del control de peso

- ESC** Salir de Encima/Debajo del control de peso, pero mantener los valores teóricos.
C Salir de Encima/Debajo del control de peso y borrar los valores teóricos.


4.11 Totalidad (solamente ICS466x)



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1.105 kg

+


1
1.105 kg



1.185 kg

+

2
2.190 kg



⋮
5
10.750 kg

(C)

0.000 kg

Se muestra la totalidad de las teclas programables.

1º artículo totalizado.

Descargar la balanza y colocar el 2º artículo.

2º artículo totalizado.

5 artículos totalizados y el último artículo tachado.

Total borrado.

5 Mantenimiento

El mantenimiento del terminal de pesada se limita a la limpieza regular.

5.1 Limpieza



ADVERTENCIA

Riesgo de explosión

- 1 Observar estrictamente las instrucciones de la empresa operadora.
- 2 Evitar la carga electrostática llevando puesta ropa de trabajo adecuada durante el manejo en sectores peligrosos.

Notas sobre la limpieza

- Utilizar únicamente un paño húmedo limpio y limpiar con cuidado el teclado.
- Utilizar agua o agentes de limpieza suaves y no abrasivos.
- No pulverizar limpiador directamente en el terminal de pesada.
- No utilizar ácidos, lejías o solventes fuertes.
- No limpiar el terminal de pesada utilizando agua a alta presión y alta temperatura.
- Observar todas las prescripciones vigentes sobre los intervalos de limpieza y los agentes de limpieza admitidos.
- No utilizar aire comprimido ni vacío.
- Eliminar las capas polvorrientas.

5.2 Eliminación

De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96 CE sobre residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE), este dispositivo no debe eliminarse como basura doméstica. Esto también se aplica a los países fuera de la UE, de conformidad con sus respectivas disposiciones nacionales.



- Rogamos desechar este producto de conformidad con sus disposiciones locales sobre la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho.

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con las autoridades correspondientes o con el distribuidor donde compró este dispositivo.

Si se transfiere este dispositivo a terceros (por ejemplo para otro uso privado o comercial/industrial), esta disposición debe también ser transferida.

Muchas gracias por su contribución a la protección del medio ambiente.


6 Datos técnicos

| Terminales de pesada | | ICS426x | ICS466x |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Carcasa | | Acero inoxidable | |
| Display | | Display gráfico LCD monocromo Retroiluminación | Display gráfico LCD monocromo Retroiluminación de color |
| Teclado | | Teclado laminar con punto de presión (PET), etiquetado resistente al rasgado | |
| Peso neto | | 2,8 kg / 6,1 lb | |
| Clase de protección | | IP65 | |
| Conexión a la red | | a través de APS768x | |
| Condiciones ambientales | Aplicación | sólo uso en interiores | |
| | Margen de temperatura Clase III | –10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F | |
| | Humedad del aire | Máx. humedad rel. del aire 85 %, para temperaturas hasta 40 °C / 104 °F | |
| Clase de protección de ignición | EN/IECEx | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, –10 °C ... +40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 | |
| | cFM _{us} | IS Clase I, II, III; División 1; Grupo A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C AEx ib IIC T4; IP65; Tipo 4 | |
| Aprobación P & M | | OIML Clase II, III, IIII NTEP Clase II, III | |
| Interfaces | | 1 interface RS232 y 1 interface de balanza integrado 1 interface de comunicación opcional adicional | 1 interface RS232 y 1 interface de balanza integrado 1 interface de comunicación opcional adicional 1 interface de balanza opcional adicional |
| Aplicaciones | | Pesada lineal Pesada promedio Impresión inteligente | Pesada lineal Pesada promedio Impresión inteligente Encima/Debajo del control de peso Recuento Totalidad Base de datos Presentar mensaje Memoria Alibi |

Interface de balanza analógica (solamente ICS466x)

| | |
|-------------------------------|---|
| Impedancia | 80 ... 3.000 ohmios |
| Excitación | 3,3 V |
| Sensibilidad | hasta 3 mV/V |
| Máx. resolución | 10.000 e (OIML) 300.000 d (no aprobable) |
| Mín. intervalo de contrastado | 0,26 µV/e |

Plano de medidas de las series ICS4_6x



METTLER TOLEDO Service

Grazie per aver scelto la qualità e la precisione di METTLER TOLEDO. Utilizzando questo nuovo dispositivo in modo appropriato, nel rispetto delle istruzioni del manuale e della regolazione e della manutenzione regolare offerti dal nostro team di assistenza addestrato in fabbrica, il funzionamento rimarrà affidabile e preciso, proteggendo l'investimento. Non esiti a contattarci per un contratto di servizio personalizzato per le sue esigenze e il suo budget. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Web

www.mt.com/service

I metodi che consentono di massimizzare le prestazioni dell'investimento sono svariati:

- 1 **Registri il prodotto:** la invitiamo a registrare il prodotto sul sito www.mt.com/productregistration e sarà contattato in caso di miglioramenti, aggiornamenti e notifiche importanti.
- 2 **Per assistenza contatti METTLER TOLEDO:** il valore della misurazione è proporzionale alla sua precisione – una bilancia non regolata può diminuire la qualità, ridurre i profitti e aumentare la responsabilità. Assistenza tempestiva da parte di METTLER TOLEDO garantisce precisione, ottimizzano il funzionamento e la durata del dispositivo.
 - ⇒ **Installazione, configurazione, integrazione e addestramento:** I nostri addetti all'assistenza sono esperti addestrati in fabbrica sui dispositivi di pesatura. Ci accertiamo che il dispositivo di pesatura sia pronto per la produzione, tempestivamente e in modo conveniente e che il personale sia opportunamente addestrato.
 - ⇒ **Documentazione della regolazione iniziale:** I requisiti ambientali e applicativi di installazione sono unici per ogni bilancia industriale e le prestazioni devono essere testate e certificate. I nostri servizi di calibrazione e l'accuratezza dei documenti certificati garantiscono la qualità di produzione e un sistema di qualità con record delle prestazioni.
 - ⇒ **Manutenzione periodica di regolazione:** Il contratto del Servizio di regolazione offre una garanzia costante nel processo di pesatura e la documentazione di conformità ai requisiti. Offriamo una serie di piani di assistenza programmati per soddisfare le esigenze e determinati in base al budget.



Sommario

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Istruzioni di sicurezza | 3 |
| 1.1 | Uso previsto | 3 |
| 1.2 | Utilizzo improprio..... | 3 |
| 1.3 | Osservazioni sulla sicurezza in caso di utilizzo in aree pericolose | 3 |
| 2 | Introduzione | 4 |
| 2.1 | Terminali di pesata della serie ICS4_6x | 4 |
| 2.2 | Informazioni sul presente documento | 4 |
| 2.3 | Altri documenti | 4 |
| 3 | Installazione | 5 |
| 3.1 | Installazione, configurazione, manutenzione e riparazione | 5 |
| 3.2 | Messa in bolla..... | 5 |
| 4 | Funzionamento | 6 |
| 4.1 | Unità di indicazione | 6 |
| 4.2 | Tastiera | 8 |
| 4.3 | Accensione / spegnimento | 9 |
| 4.4 | Azzeramento | 9 |
| 4.5 | Pesata lineare | 9 |
| 4.6 | Detrazione della tara | 10 |
| 4.7 | Stampa o trasferimento dati | 10 |
| 4.8 | Commutazione unità di peso..... | 10 |
| 4.9 | Conteggio (solo ICS466x) | 11 |
| 4.10 | Pesata di controllo più/meno (solo ICS466x)..... | 12 |
| 4.11 | Totalizzazione (solo ICS466x) | 13 |
| 5 | Manutenzione | 14 |
| 5.1 | Pulizia..... | 14 |
| 5.2 | Smaltimento..... | 14 |
| 6 | Caratteristiche tecniche | 15 |

1 Istruzioni di sicurezza

1.1 Uso previsto

I terminali di pesata della serie ICS4_6x fanno parte di un sistema di pesata modulare con protezione anti-deflagrante consistente di un terminale di pesata METTLER TOLEDO come unità di indicazione e almeno una piattaforma di pesata.

I terminali di pesata della serie ICS4_6x sono approvati per il funzionamento in aree pericolose della Categoria 2 / Divisione 1.

- Utilizzare il terminale di pesata unicamente per operazioni di pesata in accordo con la presente Guida Rapida e con le Istruzioni d'uso corrispondenti.
- Il terminale di pesata è previsto unicamente per l'uso in ambienti al chiuso.
- Qualsiasi altro tipo di utilizzo è da considerarsi non conforme.

Metrologia legale

- Per l'uso in metrologia, legale utilizzare esclusivamente sistemi di pesata approvati.
- Quando i terminali di pesata vengono utilizzati in metrologia legale, l'esercente è responsabile del rispetto di tutti i requisiti nazionali in vigore in materia di pesi e misure.
- Per domande sull'uso in applicazioni legali per il commercio, vogliate contattare il Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO.

1.2 Utilizzo improprio

- Non utilizzare il terminale di pesata per operazioni diverse dalla pesata.
- Non modificare il terminale di pesata.
- Non utilizzare il terminale di pesata oltre i limiti indicati nelle specifiche tecniche.

1.3 Osservazioni sulla sicurezza in caso di utilizzo in aree pericolose

I terminali di pesata della serie ICS4_6x sono approvati per il funzionamento in aree pericolose della Categoria 1 / Divisione 1.

L'esercente ha la responsabilità di garantire un funzionamento sicuro del sistema di pesata protetto contro le esplosioni.



PERICOLO

Rischio di esplosione

- 1 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni dell'esercente.
- 2 Rispettare le norme nazionali per il funzionamento in aree pericolose, così come le istruzioni e le informazioni contenute nella presente Guida rapida.

2 Introduzione

2.1 Terminali di pesata della serie ICS4_6x

La presente Guida Rapida riguarda i terminali di pesata elencati sotto:

| Modello | Tastiera numerica | Tasti funzione | Ambiente | Combinazione di terminale e piattaforma |
|---------|-------------------|----------------|---------------------------|--|
| ICS426x | — | — | Categoria 2 / Divisione 1 | con serie PBK9-/PFK-9 con option Categoria 2 / Divisione 1 |
| ICS466x | x | x | | opzionale, ad esempio, con serie PBK9-/PFK-9 con option Categoria 2 / Divisione 1 o PBA430x |

Interfacce bilancia

I terminali di pesata della serie ICS4_6x sono disponibili con varie interfacce bilancia. Il tipo di interfaccia bilancia incorporata è indicato direttamente dopo il modello del terminale.

| | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|
| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
| Interfaccia bilancia | analogica (solo ICS466x) | IDNet / SICSprom |

2.2 Informazioni sul presente documento



Questo documento contiene tutte le informazioni per **l'operatore** dei terminali di pesata della serie ICS4_6x.

- Leggere attentamente questo documento prima dell'uso.
- Conservare questo documento per future consultazioni.
- Consegnare questo documento agli eventuali futuri proprietari o utilizzatori dello strumento.

2.3 Altri documenti

Oltre a questo documento in formato cartaceo, è possibile scaricare i seguenti documenti da www.mt.com:

- Manuali per l'utente
- Manuali tecnici
- Manuali per l'installatore
- Fogli dati
- Video
- Opuscoli
- Documenti di approvazione modello
- Combinazioni di terminale e piattaforma: Istruzioni d'uso delle piattaforme di pesata collegate

Documenti di approvazione modello

| | | |
|---------|-------------|---|
| ICS4_6x | Categoria 2 | BVS 13 ATEX E042X IECEx BVS 13.0050X |
| | Division 1 | FM16US00098 |

3 Installazione

3.1 Installazione, configurazione, manutenzione e riparazione


- Per interventi di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di un sistema di pesata con protezione antideflagrante contattare il Servizio Assistenza Tecnica METTLER TOLEDO.

3.2 Messa in bolla

I terminali di pesata ICS4_6x sono disponibili come combinazione di terminale e piattaforma.

Solo le piattaforme di pesata che sono state messe in bolla con precisione forniscono risultati di pesata accurati. Le piattaforme di pesata approvate dall'Ufficio Pesi e Misure sono munite di una livella a bolla per semplificare la messa in bolla.


- Ruotare i piedini regolabili della piattaforma di pesata fino a che la bolla d'aria della livella si posiziona nel cerchio interno.



4 Funzionamento

4.1 Unità di indicazione

4.1.1 Layout di default



- 1 Riga dati metrologici
- 2 Valore di peso
- 3 Icona chiave inglese: necessario intervento di manutenzione
- 4 Netto/lordo
- 5 Unità
- 6 Tasti funzione (preimpostazione di fabbrica, pagina 1, solo ICS466x)
- 7 Barra dati ausiliari: Il contenuto è definito nel menu, consultare le Istruzioni d'Uso.
- 8 Barra simboli e info

Riga dati metrologici



I dati metrologici vengono memorizzati nella piattaforma di pesata. Il terminale di pesata serve soltanto come indicatore.

Nella barra dei dati metrologici vengono visualizzate le seguenti informazioni:

| Simbolo | Informazioni |
|--------------------------|----------------------------------|
| | Classi di precisione |
| | Informazioni sul campo di pesata |
| | Portata massima |
| | Portata minima |
| | Risoluzione approvata |
| | Risoluzione di indicazione |
| Approved scale | Strumento di pesata omologato |
| -10 °C ... +40 °C | Intervallo di temperatura |

4.1.2 Valore di peso

Il valore di peso può essere contrassegnato con i seguenti simboli:

| Simbolo | Informazioni |
|------------------|---|
| * | Valore di peso calcolato |
| — | Per valori di peso negativi |
| O | Monitor di stabilità per valori di peso instabili |
| 1.2343 kg | Ultima cifra non approvata con e > d |

4.1.3 Barra simboli e info

Nella barra dei simboli e delle info possono essere visualizzate le seguenti informazioni. Per più simboli, consultare le Istruzioni d'Uso.

| Simbolo | Informazioni | Disponibilità |
|-------------|---|--|
| | Numero bilancia | Non per ICS426x |
| <-> | Intervallo di pesata | Solo per bilance multirange o bilance a campi multipli |
| < | Peso inferiore al peso minimo | |
| T | Detrazione automatica tara | |
| X | Cancellazione automatica del peso di tara | |
| >0< | Indicazione centro di zero | A seconda delle prescrizioni dell'Ufficio Pesi e Misure locale |
| Σ | Totalizzazione | Non per ICS426x |
| Fact | È necessario effettuare un Fact | Questo messaggio viene visualizzato solo se la funzione è supportata dalla piattaforma di pesata, ad esempio, serie PBK9-/PFK9 |

4.2 Tastiera

4.2.1 Tasti funzione

| Tasto | Nome | Tasto | Nome |
|-------|--------------|-------|-------------|
| | On/Off | | Tara |
| | Cancella | | Info |
| | Commutazione | | Trasferisce |
| | Zero | | |


4.2.2 Tasti funzione principali (solo ICS466x)

Per soddisfare requisiti di applicazioni specifiche, i terminali di pesata ICS466x hanno tasti funzione configurabili nel menu. Per più tasti funzione, consultare le Istruzioni d'Uso.

| ICS4_6x | Opzione di menu | Funzione |
|---------|------------------------------|---|
| | Ref n var | Determinazione peso medio pezzi, regolabile liberamente |
| | Ref n fix | Determinazione del peso medio, quantità di riferimento fisse |
| | Peso/conteggio | Commutazione tra indicazione del peso e indicazione dei pezzi |
| | Totalizzazione | Avvio totalizzazione |
| | Pesata di controllo più/meno | Immissione parametri Pesata di controllo più/meno |
| | Salva articolo | Salvataggio dei parametri dell'articolo corrente nel database |
| | Richiama articolo | Richiamo di parametri dal database |


4.3 Accensione / spegnimento

Accensione



0.000 kg

Spegnimento




OFF



Tenere premuto fino a che viene visualizzato OFF.


4.4 Azzeramento




0.000 kg

La funzione di azzeramento corregge l'influenza di piccole variazioni sul piatto di carico o piccole deviazioni dal punto zero.

4.5 Pesata lineare




0.000 kg



1.838 kg


4.6 Detrazione della tara



Quando la bilancia è tarata, nell'indicatore compare il simbolo NET.


Quando la tara viene cancellata, l'indicatore visualizza il peso lordo.

4.7 Stampa o trasferimento dati




- La stampante o il computer devono essere posizionati nell'area sicura.
- I dati devono essere trasferiti all'area sicura tramite il convertitore d'interfaccia ACM200.


4.8 Comutazione unità di peso



4.9 Conteggio (solo ICS466x)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS



2.890 kg




235 PCS

Usare il numero di parti di riferimento indicato sul tasto funzione, in questo esempio: 10 pezzi.

it

Commutare tra indicazione del numero di pezzi e del peso.

Cancellazione parametri di conteggio



0 PCS



0.000 kg

Premere il tasto **C** per cancellare i parametri di conteggio. L'unità di indicazione visualizza il peso.

4.10 Pesata di controllo più/meno (solo ICS466x)

Impostazione valori bersaglio



| | |
|------------|-----------------|
| Tipo tol.: | Assoluta |
| Basso: | 0.00 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

Per altri tipi di tolleranza, consultare le Istruzioni d'Uso.



| | |
|------------|-----------------|
| Tipo tol.: | Assoluta |
| Basso: | 0.00 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

(0) ... (9) /

| | |
|------------|-----------------|
| Tipo tol.: | Assoluta |
| Basso: | 9.5 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

Potete pesare il peso bersaglio oppure introdurlo numericamente.



| | |
|------------|-----------------|
| Tipo tol.: | Assoluta |
| Basso: | 9.5 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

(0) ... (9) /

| | |
|------------|-----------------|
| Tipo tol.: | Assoluta |
| Basso: | 9.5 kg |
| Alto: | 10.4 kg |



Nuovo val. teorico impostato

LW: 9.50kg

HI: 10.40kg


Indicatore di pesata di controllo più/meno



Uscita dalla modalità Pesata di controllo più/meno

- Esc** Uscita dalla funzione Pesata di controllo più/meno, conservando i valori bersaglio.
C Uscita dalla funzione Pesata di controllo più/meno e cancellazione dei valori bersaglio.


4.11 Totalizzazione (solo ICS466x)



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1.105 kg

+


1
1.105 kg



1.185 kg

+

2
2.190 kg



⋮
5
10.750 kg

(C)

0.000 kg

Vengono visualizzati i tasti funzione per la totalizzazione.

1° articolo totalizzato.

Scaricare la bilancia e collocare il 2° articolo.

2° articolo totalizzato.

5 articoli totalizzati e ultimo articolo rimosso.

Totale cancellato.

5 Manutenzione

La manutenzione del terminale di pesata è limitata alla pulizia regolare.

5.1 Pulizia



AVVERTENZA

Rischio di esplosione

- 1 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni dell'esercente.
- 2 Evitare scariche elettrostatiche indossando abbigliamento da lavoro idoneo quando si lavora in aree pericolose.

Osservazioni relative alla pulizia

- Utilizzare esclusivamente un panno pulito umido e strofinare delicatamente la tastiera.
- Utilizzare acqua o agenti detergenti delicati, non abrasivi.
- Non spruzzare il detergente direttamente sul terminale di pesata.
- Non utilizzare acidi, prodotti alcalini né solventi forti.
- Non pulire il terminale di pesata con dispositivi di pulitura ad alta pressione né acqua a temperature elevate.
- Attenersi alle istruzioni circa gli intervalli di pulizia e utilizzare esclusivamente gli agenti detergenti ammessi.
- Non utilizzare aria compressa né vuoto.
- Rimuovere la polvere.

5.2 Smaltimento

In conformità con i requisiti imposti dalla Direttiva Europea 2002/96/CE in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa apparecchiatura non può essere smaltita come i normali rifiuti domestici. Questo vale anche per i Paesi al di fuori dell'UE in accordo con le rispettive norme nazionali.



- Si raccomanda di smaltire questo prodotto in accordo con le disposizioni locali riguardo i punti di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi domanda o dubbio, vogliate contattare le autorità competenti o il fornitore dal quale lo strumento è stato acquistato.

In caso di vendita di questo strumento (ad esempio per l'ulteriore utilizzo da parte di un privato o per uso commerciale/industriale), la presente norma continua a valere.


Vi ringraziamo per il vostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

6 Caratteristiche tecniche

| Terminali di pesata | | ICS426x | ICS466x |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Chassis | | Acciaio inossidabile | |
| Unità di indicazione | | Indicatore grafico LCD monocromatico Retroilluminazione | Indicatore grafico LCD monocromatico Retroilluminazione a colori |
| Tastiera | | Tastiera a membrana a sfioramento (PET), etichettatura resistente ai graffi | |
| Peso netto | | 2,8 kg / 6,1 lb | |
| Tipo di protezione | | IP65 | |
| Collegamento alla rete di alimentazione | | Tramite APS768x | |
| Condizioni ambiente | Applicazione | Solo per uso in ambienti al chiuso | |
| | Intervallo di temperatura Classe III | -10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F | |
| | Umidità | Umidità massima relativa 85 % per temperature fino a 40 °C / 104 °F | |
| Tipo di protezione antideflagrante | EN/IECEx | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, -10 °C ... + 40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 | |
| | cFM _{us} | IS Classe I, II, III; Divisione 1 Gruppo A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C Aex ib IIC T4; IP65; Tipo 4 | |
| Approvazioni Ufficio Pesi e Misure | | OIML Classe II, III, IIII NTEP Classe II, III | |
| Interfacce | | 1 interfaccia RS232-IS e 1 interfaccia bilancia integrata 1 interfaccia di comunicazione opzionale addizionale | 1 interfaccia RS232-IS e 1 interfaccia bilancia integrata 1 interfaccia di comunicazione opzionale addizionale 1 interfaccia bilancia opzionale addizionale |
| Applicazioni | | Pesata lineare Pesata media Stampa intelligente | Pesata lineare Pesata media Stampa intelligente Pesata di controllo più/meno Conteggio Totalizzazione Database Procedure guidate Memoria alibi |

Interfaccia bilancia analogica (solo ICS466x)

| | |
|-------------------------------|--|
| Impedenza | 80 ... 3.000 Ohm |
| Tensione di eccitazione | 3,3 V |
| Sensibilità | fino a 3 mV/V |
| Risoluzione massima | 10.000 e (OIML) 300.000 d (non approvabile) |
| Intervallo di verifica minimo | 0,26 μ V/e |

Disegno quotato serie ICS4_6x

METTLER TOLEDO Service

Hartelijk gefeliciteerd dat u hebt gekozen voor de kwaliteit en precisie van METTLER TOLEDO. Zorgvuldig gebruik van uw nieuwe apparatuur conform deze handleiding en regelmatige kalibratie en onderhoud door onze professionele klantenservice verzekeren een langdurig betrouwbare werking en waardebehoud van uw meetapparatuur. Neem contact met ons op voor een service-overeenkomst afgestemd op uw behoeften en budget. Zie voor meer informatie

www.mt.com/service

Er zijn een aantal manieren om het meeste te halen uit uw investering:

- 1 **Registreer uw product:** Registreer uw nieuwe product onder www.mt.com/productregistration zodat wij u kunnen informeren over verbeteringen, updates en andere belangrijke mededelingen betreffende uw product.
- 2 **Neem contact op met METTLER TOLEDO voor service:** de waarde van een meting is evenredig aan de nauwkeurigheid ervan – een weegschaal die weegt buiten zijn specificaties kan kwaliteit en winstgevendheid verminderen en aansprakelijkheidsrisico's vergroten. Tijdige service door METTLER TOLEDO garandeert de nauwkeurigheid en optimaliseert de beschikbaarheid en levensduur van de apparatuur.
 - ⇒ **Installatie, configuratie, integratie en training:** Onze servicemonteurs zijn professioneel getrainde experts op het gebied van weegapparatuur. Wij zorgen ervoor dat uw weegapparatuur gebruiksklaar is, vlot en tegen lage kosten, en dat uw personeel succesvol is geïnstrueerd.
 - ⇒ **Initiële kalibratiedocumentatie:** De installatie-omgeving en randvoorwaarden van de toepassing zijn uniek voor elke industriële weegschaal, daarom moeten de prestaties worden getest en gecertificeerd. Onze kalibratiediensten en -certificaten documenteren de nauwkeurigheid voor een juiste productiekwaliteit in het kader van een kwaliteitssysteem.
 - ⇒ **Periodieke kalibratie:** Een kalibratieservice-overeenkomst verschafft blijvende zekerheid dat uw weegproces en documentatie in overeenstemming zijn met de eisen. Wij bieden diverse serviceschema's, afgestemd op uw behoeften en budget.

nl

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Veiligheidsinstructies | 3 |
| 1.1 | Bedoeld gebruik..... | 3 |
| 1.2 | Niet-bedoeld gebruik | 3 |
| 1.3 | Veiligheidaanwijzingen voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden..... | 3 |
| 2 | Inleiding | 4 |
| 2.1 | Weegterminals van de ICS4_6x-serie | 4 |
| 2.2 | Over dit document..... | 4 |
| 2.3 | Overige documenten | 4 |
| 3 | Installatie | 5 |
| 3.1 | Installatie, configuratie, service en reparaties..... | 5 |
| 3.2 | Waterpas afstellen | 5 |
| 4 | Gebruik | 6 |
| 4.1 | Display..... | 6 |
| 4.2 | Toetsenbord | 8 |
| 4.3 | In-/uitschakelen | 9 |
| 4.4 | Nullen | 9 |
| 4.5 | Normaal wegen | 9 |
| 4.6 | Tarreren | 10 |
| 4.7 | Gegevens afdrukken of overdragen | 10 |
| 4.8 | Wisselen van gewichtseenheid | 10 |
| 4.9 | Tellen (uitsluitend ICS466x) | 11 |
| 4.10 | Over/onder controlewegen (uitsluitend ICS466x) | 12 |
| 4.11 | Totaliseren (uitsluitend ICS466x) | 13 |
| 5 | Onderhoud | 14 |
| 5.1 | Reinigen | 14 |
| 5.2 | Afvoeren | 14 |
| 6 | Technische gegevens | 15 |

1 Veiligheidsinstructies

1.1 Bedoeld gebruik

Weegterminals van de ICS4_6x-serie maken deel uit van een modulair weegsysteem bestaande uit een METTLER TOLEDO weegterminal als display en ten minste één weegplatform.

De weegterminals van de ICS4_6x-serie zijn goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden conform Categorie 2 / Divisie 1.

- Gebruik de weegterminal uitsluitend voor weegwerkzaamheden in overeenstemming met deze Verkorte handleiding en de overeenkomstige Bedieningshandleiding.
- De weegterminal is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-bedoeld gebruik.

Wettelijke metrologie

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde weegsystemen voor gebruik dat valt onder wettelijke metrologie.
- Bij gebruik voor wettelijke metrologie is de gebruiker verantwoordelijk voor naleving van alle nationale weeg- en meetvoorschriften.
- Neem contact op met de METTLER TOLEDO service-organisatie bij vragen over het gebruik voor wettelijke handelstoepassingen.

1.2 Niet-bedoeld gebruik

- Gebruik de weegterminal niet voor andere werkzaamheden dan wegen.
- Breng geen wijzigingen aan aan de weegterminal.
- Gebruik de weegterminal niet buiten de grenzen van de technische specificaties.

1.3 Veiligheidsaanwijzingen voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

De weegterminals van de ICS4_6x-serie zijn goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden conform Categorie 2 / Divisie 1.

De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van het explosieveilige weegsysteem.



GEVAAR

Explosiegevaar

- 1 Neem de instructies van de gebruiker in acht.
- 2 Neem alle nationale wet- en regelgeving voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden in acht, naast de instructies en informatie in deze Verkorte handleiding.

2 Inleiding

2.1 Weegterminals van de ICS4_6x-serie

Deze Verkorte handleiding betreft de hieronder vermelde weegterminals:

| Type | Numeriek toetsen- bord | Softtoetsen | Omgeving | Terminal- en platformcombinatie |
|---------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| ICS426x | – | – | Categorie 2 / Divisie 1 | met PBK9-/PFK-9 serie met optie Categorie 2 / Divisie 1 |
| ICS466x | x | x | | optioneel, bv. met PBK9-/PFK-9 serie met optie Categorie 2 / Divisie 1 of PBA430x |

Weegschaalinterfaces

Weegterminals van de ICS4_6x-serie zijn beschikbaar met diverse weegschaalinterfaces. De ingebouwde weegschaalinterface wordt direct na het terminaltype vermeld.

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
| Weegschaalinterface | analoog (uitsluitend ICS466x) | IDNet / SICspro |

2.2 Over dit document



Dit document bevat alle informatie voor de **bediener** van de weegterminals van de ICS4_6x-serie.

- Lees dit document zorgvuldig door voor gebruik.
- Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Geef dit document door aan de eventuele toekomstige eigenaar of gebruiker van het product.

2.3 Overige documenten

Naast dit gedrukte document kunt u onderstaande documenten downloaden van <http://www.mt.com>:

- Operator handleidingen
- Technische handleidingen
- Installatiehandleidingen
- Databladen
- Video's
- Brochures
- Typegoedkeuringsdocumenten
- Voor terminal- en platformcombinaties: Bedieningshandleidingen van de aangesloten weegplatformen

Typegoedkeuringsdocumenten

| | | |
|---------|-------------|---|
| ICS4_6x | Categorie 2 | BVS 13 ATEX E042X IECEx BVS 13.0050X |
| | Divisie 1 | FM16US00098 |

3 Installatie

3.1 Installatie, configuratie, service en reparaties


- Neem voor installatie, configuratie, service en reparatie van explosieveilige weegsystemen contact op met de METTLER TOLEDO service.

3.2 Waterpas afstellen

ICS4_6x weegterminals zijn verkrijgbaar als terminal- en platformcombinatie.

Uitsluitend een nauwkeurig waterpas afgesteld weegplatform geeft nauwkeurige weegresultaten. Weegplatformen goedkeurd conform de weeg- en meetrichtlijnen zijn voorzien van een waterpas om deze eenvoudig te kunnen afstellen.


- Verdraai de stelpoten van het weegplatform tot de luchtbel van de waterpas zich in de binnenste cirkel bevindt.



4 Gebruik

4.1 Display

4.1.1 Standaard layout



- 1 Metrologiegegevensregel
- 2 Gewichtswaarde
- 3 Gereedschappictogram: service vereist
- 4 Netto/Bruto
- 5 Unit
- 6 Softtoetsen (standaardinstelling, pagina 1; uitsluitend ICS466x)
- 7 Extra gegevensregel: De inhoud wordt gedefinieerd in het menu, zie de Bedieningshandleiding.
- 8 Pictogram- en inforegel

Metrologiegegevensregel

i De metrologiegegevens zijn opgeslagen op het weegplatform. De weegterminal geeft deze slechts weer.

Op de metrologiegegevensregel wordt onderstaande informatie weergegeven:

| Pictogram | Information |
|--------------------------|--------------------------|
| | Nauwkeurigheidsklassen |
| | Weegbereikinformatie |
| | Maximumcapaciteit |
| | Minimumcapaciteit |
| | Goedgekeurde resolutie |
| | Displayresolutie |
| Approved scale | Goedgekeurd weegapparaat |
| -10 °C ... +40 °C | Temperatuurbereik |

4.1.2 Gewichtswaarde

De gewichtswaarde kan zijn gemarkeerd met onderstaande pictogrammen:

| Pictogram | Information |
|------------------|---|
| * | Berekende gewichtswaarde |
| — | Minteken voor negatieve gewichtswaarden |
| O | Stabiliteitsmonitor voor onstabiele gewichtswaarden |
| 1.2343 kg | Niet-goedgekeurd laatste cijfer met e > d |

4.1.3 Pictogram- en inforegel

Op de pictogram- en inforegel kan onderstaande informatie worden weergegeven. Zie voor meer pictogrammen de Bedieningshandleiding.

| Pictogram | Information | Beschikbaarheid |
|---|---|---|
|  | Weegschaalnummer | Niet voor ICS426x |
| <-> | Weegbereik | Uitsluitend voor weegschalen met meerdere bereiken of intervallen |
| < | Gewicht onder minimumgewicht | |
| T | Automatisch tarreren | |
| X | Automatisch wissen van het tarragewicht | |
| >0< | Nulindicatie | Afhankelijk van de lokale weeg- en meetrichtlijnen |
| Σ | Totaliseren | Niet voor ICS426x |
| Fact | Kalibratie vereist | Uitsluitend weergegeven als de functie wordt ondersteund door het weegplatform, bv. de PBK9-/PFK9-serie |

4.2 Toetsenbord

4.2.1 Functietoetsen

| Toets | Naam | Toets | Naam |
|-------|----------|-------|------------|
| | Voeding | | Tarra |
| | Wissen | | Info |
| | Wisselen | | Overdragen |
| | Zero | | |


4.2.2 Belangrijkste softtoetsen (uitsluitend ICS466x)

Om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van uw toepassing zijn ICS466x weegterminals voorzien van softtoetsen, die kunnen worden geconfigureerd in het menu. Zie voor meer softtoetsen de Bedieningshandleiding.

| ICS4_6x | Menu-instelling | Functie |
|---------|--------------------------|---|
| | Ref n var | Gemiddeld stuksgewicht bepalen, vrij aanpasbaar |
| | Ref n fix | Gemiddeld stuksgewicht bepalen, vaste referentiewaarden |
| | Gewicht/aantal | Wisselen tussen gewichts- en stuksweergave |
| | Totaliseren | Totaliseren starten |
| | Over/onder controlewegen | Parameters invoeren voor over/onder controlewegen |
| | Artikel opslaan | Huidige artikelparameters opslaan in de databank |
| | Artikel opvragen | Parameters opvragen uit de databank |


4.3 In-/uitschakelen

Inschakelen



0.000 kg

Uitschakelen




OFF



Houd ingedrukt tot OFF wordt weergegeven.

4.4 Nullen




0.003 kg




0.000 kg

Nullen corrigeert de invloed van kleine veranderingen op het weegplateau of kleine afwijkingen van het nulpunt.

4.5 Normaal wegen




0.000 kg



1.838 kg


4.6 Tarreren



Wanneer de weegschaal is getarreerd, wordt de aanduiding NET weergegeven.


Wanneer de tarra wordt gewist, wordt het bruto gewicht weergegeven.

4.7 Gegevens afdrukken of overdragen




- De printer of computer moet zich in het veilige gebied bevinden.
- De gegevens moeten naar het veilige gebied worden overgedragen via de ACM200 interfaceconverter.


4.8 Wisselen van gewichtseenheid



4.9 Tellen (uitsluitend ICS466x)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS



2.890 kg




235 PCS

Gebruik het aantal referentieproducten zoals vermeld op de softtoets, in dit voorbeeld: 10 stuks.

Wissel tussen weergave van het aantal stuks en het gewicht.

Tellen wissen



0 PCS



0.000 kg

Druk op de **C**-toets om de telparameters te wissen.
Het gewicht wordt weergegeven.

4.10 Over/onder controlewegen (uitsluitend ICS466x)

Instellen doelwaarden



| | | |
|------------|----------|----|
| Tol. type: | Absolute | |
| Low: | 0.00 | kg |
| High: | 0.00 | kg |

Zie voor andere tolerantietype de Bedieningshandleiding.



| | | |
|------------|----------|----|
| Tol. type: | Absolute | |
| Low: | 0.00 | kg |
| High: | 0.00 | kg |



| | | |
|------------|----------|----|
| Tol. type: | Absolute | |
| Low: | 9.5 | kg |
| High: | 0.00 | kg |

U kunt het doelgewicht wegen of handmatig invoeren.



| | | |
|------------|----------|----|
| Tol. type: | Absolute | |
| Low: | 9.5 | kg |
| High: | 0.00 | kg |



| | | |
|------------|----------|----|
| Tol. type: | Absolute | |
| Low: | 9.5 | kg |
| High: | 10.4 | kg |



New target set!



LW: 9.50kg

HI: 10.40kg

Display voor over/onder controlewegen



Gewicht binnen tolerantie

Gewicht boven tolerantie


Gewicht onder tolerantie

Over/onder controlewegen verlaten

ESC Verlaat over/onder controlewegen, maar behoud de doelwaarden.

C Verlaat over/onder controlewegen en wis de doelwaarden.


4.11 Totaliseren (uitsluitend ICS466x)



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1.105 kg

+


1
1.105 kg



1.185 kg

+

2
2.190 kg



⋮
5
10.750 kg

(C)

0.000 kg

De softtoetsen voor totaliseren worden weergegeven.

1^{ste} product getotaliseerd.

Maak de weegschaal leeg en plaats het 2^{de} product.

2^{de} product getotaliseerd.

5 producten getotaliseerd en het laatste product verwijderd.

Totaal gewist

5 Onderhoud

Onderhoud van de weegterminal is beperkt tot regelmatig reinigen.

5.1 Reinigen



WAARSCHUWING

Explosiegevaar

- 1 Neem de instructies van de gebruiker in acht.
- 2 Voorkom elektrostatische oplading door het dragen van geschikte werkkleding bij bediening in explosiegevaarlijke gebieden.

Aanwijzingen voor reiniging

- Gebruik uitsluitend een schone, vochtige doek en veeg voorzichtig over het toetsenbord.
- Gebruik water of zachte, niet-schurende reinigingsmiddelen.
- Spuit geen reinigingsmiddel direct op de weegterminal.
- Gebruik geen zuren, logen of sterke oplosmiddelen.
- Reinig de weegterminal niet met hoge druk of heet water.
- Neem alle voorschriften in acht betreffende reinigingsintervallen en toegestane reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen perslucht of vacuüm.
- Verwijder stofafzettingen.

5.2 Afvoeren

Conform de eisen van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit apparaat niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit geldt tevens voor landen buiten de EU conform de daar geldende voorschriften.



- Voer dit product in overeenstemming met de lokale voorschriften af naar eeninzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.

Neem contact op met de verantwoordelijke instantie of met de verkoper waar u dit apparaat hebt gekocht wanneer u vragen hebt.

Wanneer dit apparaat wordt doorgegeven (voor privé- of commercieel/industrieel gebruik) moet deze aanwijzing eveneens worden doorgegeven.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.


6 Technische gegevens

| Weegterminals | | ICS426x | ICS466x |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Behuizing | | Roestvrij staal | |
| Display | | Monochroom grafisch LCD Achtergrondverlichting | Monochroom grafisch LCD Gekleurde achtergrondverlichting |
| Toetsenbord | | Aanrakingsgevoelig membraantoetsenbord (PET), krasbestendige op-schriften | |
| Netto gewicht | | 2,8 kg / 6,1 lb | |
| Beschermlingsklasse | | IP65 | |
| Netvoeding | | via APS768x | |
| Omgevings- voorwaarden | Toepassing | uitsluitend voor gebruik binnenshuis | |
| | Temperatuur- bereik Klasse III | −10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F | |
| | Luchtvochtigheid | Max. rel. luchtvochtigheid 85 % voor temperaturen tot 40 °C / 104 °F | |
| Type ontste- kingsbescherm- ing | EN/IECEx | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, −10 °C ... +40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 | |
| | cFM _{us} | IS Klasse I, II, III; Divisie 1 Groep A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C AEx ib IIC T4; IP65; Type 4 | |
| Metrologiekeurmerken | | OIML Klasse II, III, IIII NTEP Klasse II, III | |
| Interfaces | | 1 interface RS232-IS en 1 weegschaalinterface geïntegreerd 1 optionele tweede communicatie- interface | 1 interface RS232-IS en 1 weegschaalinterface geïntegreerd 1 optionele tweede communicatie- interface 1 optionele tweede weegschaalinter- face |
| Toepassingen | | Normaal wegen Gemiddeld wegen Slim afdrukken | Normaal wegen Gemiddeld wegen Slim afdrukken Over/onder controlewegen Tellen Totaliseren Databank Promptstand Alibi-geheugen |

Analoge weegschaalinterface (uitsluitend ICS466x)

| | |
|-----------------------|--|
| Impedantie | 80 ... 3.000 Ohm |
| Bekrachtiging | 3,3 V |
| Gevoeligheid | tot 3 mV/V |
| Max. resolutie | 10.000 e (OIML) 300.000 d (niet keurbaar) |
| Min. keuringsinterval | 0,26 μ V/e |

Maattekening ICS4_6x-serie



METTLER TOLEDO Service

Parabéns por escolher a qualidade e precisão da METTLER TOLEDO. O uso adequado de seu novo equipamento de acordo com este manual e a calibração e manutenção regulares feitas por nossa equipe treinada na fábrica garante uma operação confiável e precisa, protegendo o seu investimento. Entre em contato para discutirmos um contrato de serviço adequado às suas necessidades e ao seu orçamento. Mais informações estão disponíveis em

www.mt.com/service

Há vários meios importantes para garantir que o desempenho de seu investimento seja o ideal:

- 1 **Registre seu produto:** Convidamos você a registrar seu produto em www.mt.com/productregistration para que possamos informá-lo sobre melhorias, atualizações e notificações importantes sobre o seu produto.
- 2 **Se precisar de serviço, fale com a METTLER TOLEDO:** O valor de uma medição é proporcional à sua exatidão – uma balança fora da especificação pode reduzir a qualidade, diminuir os lucros e aumentar a responsabilidade. A manutenção da METTLER TOLEDO em tempo hábil garante a exatidão e optimiza o tempo de operação e a vida do equipamento.
 - ⇒ **Instalação, configuração, integração e treinamento:** Nossos representantes de serviços treinados na fábrica são especialistas em equipamentos de pesagem. Asseguramos que seu equipamento de pesagem está pronto para produzir de maneira rentável e no momento adequado e que o pessoal é treinado para o sucesso.
 - ⇒ **Documentação de calibração inicial:** O ambiente de instalação e os requisitos da aplicação são peculiares para cada balança industrial, por isso o desempenho deve ser testado e certificado. Nossos serviços de calibração e certificados documentam a exatidão para garantir a qualidade da produção e fornecer um registro de desempenho para o sistema de qualidade.
 - ⇒ **Manutenção da calibração periódica:** Um Contrato de Serviço de Calibração confere confiabilidade contínua ao seu processo de pesagem e uma documentação de conformidade aos requisitos. Oferecemos uma variedade de planos de serviço programados para atender às suas necessidades e idealizados para se adequarem a seu orçamento.

pt

Índice remissivo

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Instruções de segurança | 3 |
| 1.1 | Utilização prevista..... | 3 |
| 1.2 | Uso indevido | 3 |
| 1.3 | Observações de segurança para operação em áreas de risco | 3 |
| 2 | Introdução | 4 |
| 2.1 | Terminais de pesagem da série ICS4_6x..... | 4 |
| 2.2 | Sobre este documento | 4 |
| 2.3 | Outros documentos..... | 4 |
| 3 | Instalação | 5 |
| 3.1 | Instalação, configuração, manutenção e reparo | 5 |
| 3.2 | Nivelamento..... | 5 |
| 4 | Operação | 6 |
| 4.1 | Mostrador | 6 |
| 4.2 | Teclado | 8 |
| 4.3 | Ligar/desligar | 9 |
| 4.4 | Zerar valores | 9 |
| 4.5 | Pesagem direta | 9 |
| 4.6 | Uso das taras..... | 10 |
| 4.7 | Impressão ou transferência de dados..... | 10 |
| 4.8 | Mudança de unidade de peso | 10 |
| 4.9 | Contagem (apenas ICS466x)..... | 11 |
| 4.10 | Sobre/Sob Pesagem de verificação (apenas ICS466x)..... | 12 |
| 4.11 | Totalização (apenas ICS466x)..... | 13 |
| 5 | Manutenção | 14 |
| 5.1 | Limpeza | 14 |
| 5.2 | Descarte | 14 |
| 6 | Ficha técnica | 15 |

pt

1 Instruções de segurança

1.1 Utilização prevista

Os terminais de pesagem da série ICS4_6x fazem parte de um sistema modular de pesagem protegido contra explosão que consiste em um terminal de pesagem METTLER TOLEDO como indicador e, no mínimo, uma plataforma de pesagem.

Os terminais de pesagem da série ICS4_6x são aprovados para operar em áreas de risco da Categoria 2 / Divisão 1.

- Use o terminal de pesagem apenas para pesar, de acordo com este Guia rápido e o Manual de usuário correspondente.
- O terminal de pesagem só deve ser usado em ambientes fechados.
- Qualquer outra forma de uso é considerada como não apropriada.

Metrologia legal

- Para uso em metrologia legal, use apenas os sistemas de pesagem aprovados.
- Ao usar em metrologia legal, a empresa operadora é responsável por observar todas as exigências nacionais de pesos e medidas.
- Por favor, contate a organização de serviço da METTLER TOLEDO para questões relacionadas ao uso em aplicações legais para o comércio.

1.2 Uso indevido

- Use o terminal de pesagem apenas para operações de pesagem.
- Não altere o terminal de pesagem.
- Não use o terminal de pesagem fora dos limites das especificações técnicas.

1.3 Observações de segurança para operação em áreas de risco

Os terminais de pesagem da série ICS4_6x são aprovados para operar em áreas de risco da Categoria 2 / Divisão 1.

A empresa operadora é responsável pela operação segura do sistema de pesagem protegido contra explosões.



! PERIGO

Risco de explosão

- 1 Observe rigorosamente as instruções da empresa operadora.
- 2 Atue em conformidade com todas as normas nacionais para operação em áreas de risco, bem como com as instruções e informações deste Guia rápido.

2 Introdução

2.1 Terminais de pesagem da série ICS4_6x

Este Guia rápido se concentra nos seguintes terminais de pesagem:

| Tipo | Teclado numérico | Teclas de função | Meio ambiente | Combinação de terminal e plataforma |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| ICS426x | — | — | Categoria 2 / Divisão 1 | com série PBK9-/PFK-9 com opção de Categoria 2 / Divisão 1 |
| ICS466x | X | X | | opcional, por ex., com série PBK9-/PFK-9 com opção de Categoria 2 / Divisão 1 ou PBA430x |

Interfaces de balança

Os terminais de pesagem da série ICS4_6x estão disponíveis com diversas interfaces de balança. A interface de balança integrada é indicada diretamente após o tipo de terminal.

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| ICS4_6x ... | ...a | ...d |
| Interface da balança | analógica (apenas ICS466x) | IDNet / SICspro |

2.2 Sobre este documento



Este documento contém todas as informações para o **operador** dos terminais de pesagem da série ICS4_6x.

- Leia este documento com atenção antes de usar.
- Guarde este documento para futuras consultas.
- Repasse este documento para possíveis proprietários ou usuários futuros do produto.

2.3 Outros documentos

Além deste documento impresso, você pode fazer o download dos seguintes documentos em <http://www.mt.com>:

- Manuais do operador
- Manuais técnicos
- Manuais de instalação
- Fichas de dados
- Vídeos
- Folhetos
- Documentos do tipo de aprovação
- Para combinações de terminal e plataforma: Manuais do usuário das plataformas de pesagem conectadas

Documentos do tipo de aprovação

| | | |
|---------|-------------|---|
| ICS4_6x | Categoria 2 | BVS 13 ATEX E042X IECEx BVS 13.0050X |
| | Divisão 1 | FM16US00098 |

3 Instalação

3.1 Instalação, configuração, manutenção e reparo


- Para a instalação, configuração, manutenção e reparo de um sistema de pesagem protegido contra explosão, ligue para o serviço da METTLER TOLEDO.

3.2 Nivelamento

Os terminais de pesagem ICS4_6x estão disponíveis como combinação de terminal e plataforma.

Apenas as plataformas de pesagem horizontalmente niveladas com precisão fornecem resultados de pesagem precisos. As plataformas aprovadas de Pesos e Medidas possuem uma bolha de nível para simplificar o nivelamento.


- Gire o pé ajustável da plataforma de pesagem até que a bolha de ar do nível esteja dentro do círculo interno.



4 Operação

4.1 Mostrador

4.1.1 Esquema padrão



- 1 Linha de dados metrológicos
- 2 Valor de peso
- 3 Ícone de chave: serviço necessário
- 4 Líquido/Bruto
- 5 Unidade
- 6 Teclas de função (configuração de fábrica, página 1, apenas ICS466x)
- 7 Linha de dados auxiliar: O conteúdo é definido no menu, consulte o Manual de usuário.
- 8 Linha de símbolos e informações

Linha de dados metrológicos

i Os dados metrológicos são armazenados na plataforma de pesagem. O terminal de pesagem serve apenas como indicador.

Na linha de dados metrológicos, as seguintes informações são exibidas:

| Símbolo | Informações |
|---|---------------------------------|
| III , II , III , IV | Classes de precisão |
| W1 , W2 , W3 | Informações da faixa de pesagem |
| Max , cap | Capacidade máxima |
| Min | Capacidade mínima |
| e = | Resolução aprovada |
| d = | Resolução do mostrador |
| Approved scale | Dispositivo de pesagem aprovado |
| -10 °C ... +40 °C | Intervalo de temperatura |

4.1.2 Valor de peso

O valor de peso pode ser marcado com os seguintes símbolos:

| Símbolo | Informações |
|-----------|--|
| * | Valor de peso calculado |
| — | Sinal para valores negativos de peso |
| ○ | Monitor de estabilidade para valores instáveis de peso |
| 1.2343 kg | Último dígito não aprovado com e > d |

4.1.3 Símbolos e linha de informações

As seguintes informações podem ser exibidas na linha de símbolos e informações: Para ver mais símbolos, consulte o Manual do usuário.

| Símbolo | Informações | Disponibilidade |
|---------|------------------------------------|--|
| △△ | Número da balança | Não disponível para ICS426x |
| <-> | Faixa de pesagem | Apenas para balanças com diversas faixas ou intervalos |
| < | Peso abaixo do peso mínimo | |
| T | Tara automática | |
| X | Limpeza automática do peso da tara | |
| >0< | Indicação de centro de zero | Dependência dos regulamentos locais de Pesos e Medidas |
| Σ | Totalização | Não disponível para ICS426x |
| Fact | FACT precisa estar concluído | Exibido apenas se a função for compatível com a plataforma de pesagem, por ex., a série PBK9-/PFK9 |

4.2 Teclado

4.2.1 Teclas de função

| Tecla | Nome | Tecla | Nome |
|-------|-----------|-------|---------------|
| | Ligar | | Tara |
| | Limpar | | Informações |
| | Comutação | | Transferência |
| | Zero | | |


4.2.2 Principais teclas de função (apenas ICS466x)

Para atender às suas exigências específicas de aplicação, os terminais de pesagem ICS466x oferecem teclas de função que podem ser configuradas no menu. Para ver mais teclas de função, consulte o Manual do usuário.

| ICS4_6x | Configuração do menu | Função |
|---------|----------------------------------|---|
| | Ref n var | Determine o peso médio da peça, livremente ajustável |
| | Ref n fix | Determine o peso médio da peça, tamanhos de referência fixos |
| | Peso/contagem | Alterne entre a exibição de peso e a exibição de peças |
| | Totalizando | Iniciar totalização |
| | Sobre/Sob Pesagem de verificação | Insira os parâmetros do modo Sobre/Sob Pesagem de verificação |
| | Salvar artigo | Salvar os parâmetros de artigo atuais no banco de dados |
| | Chamar artigo novamente | Chamar parâmetros do banco de dados novamente |


4.3 Ligar/desligar

Ligando



0.000 kg

Desligando




OFF



Mantenha a tecla pressionada até que OFF seja exibido.

4.4 Zerar valores




0.000 kg


A zeragem de valores corrige a influência de alterações leves na placa de carga ou de desvios menores do ponto zero.

pt

4.5 Pesagem direta




0.000 kg




1.838 kg

4.6 Uso das taras




Quando a balança está com a tara definida, o símbolo NET é exibido.




Quando a tara é apagada, o peso bruto é exibido.

4.7 Impressão ou transferência de dados




- A impressora ou computador precisam estar na área segura.
- Os dados precisam ser transferidos para a área segura por meio do conversor de interface ACM200.


4.8 Mudança de unidade de peso



4.9 Contagem (apenas ICS466x)




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS




2.890 kg



235 PCS

Apagar contagem



0 PCS



0.000 kg

Use o número de peças de referência indicado na tecla de função, neste exemplo: 10 peças.

Alterne entre a exibição do número de peças e a exibição de peso.

pt

Pressione a tecla **C** para apagar os parâmetros de contagem. O peso é exibido.

4.10 Sobre/Sob Pesagem de verificação (apenas ICS466x)

Definir valores desejados



| | |
|------------|----------|
| Tipo tol.: | Absoluto |
| Baixo: | 0.00 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

Para ver outros tipos de tolerância, consulte o Manual do usuário.



| | |
|------------|----------|
| Tipo tol.: | Absoluto |
| Baixo: | 0.00 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

(0) ... (9) /

| | |
|------------|----------|
| Tipo tol.: | Absoluto |
| Baixo: | 9.5 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

Você pode pesar o peso desejado ou inseri-lo numericamente.



| | |
|------------|----------|
| Tipo tol.: | Absoluto |
| Baixo: | 9.5 kg |
| Alto: | 0.00 kg |

(0) ... (9) /

| | |
|------------|----------|
| Tipo tol.: | Absoluto |
| Baixo: | 9.5 kg |
| Alto: | 10.4 kg |




| |
|---------------------|
| Nova meta definida! |
|---------------------|

LW: 9.50kg

HI: 10.40kg

Mostrador do modo Sobre/Sob Pesagem de verificação



Peso dentro dos valores de tolerância



Peso acima dos valores de tolerância




Peso abaixo dos valores de tolerância

Sair do modo Sobre/Sob Pesagem de verificação

ESC Sair do modo Sobre/Sob Pesagem de verificação, mas manter os valores desejados.

C Sair do modo Sobre/Sob Pesagem de verificação e apagar os valores desejados.


4.11 Totalização (apenas ICS466x)



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1.105 kg

+


1
1.105 kg



1.185 kg

+

2
2.190 kg



⋮
5
10.750 kg

(C)

0.000 kg

As teclas de função para totalização são exibidas.

1º artigo totalizado.

Descarregue a balança e coloque o 2º artigo.

2º artigo totalizado.

5 artigos totalizados e último artigo removido.

Total apagado.

5 Manutenção

A manutenção do terminal de pesagem é limitada à limpeza regular.

5.1 Limpeza



⚠ ATENÇÃO

Risco de explosão

- 1 Observe cautelosamente as instruções da empresa operadora.
- 2 Evite cargas eletrostáticas usando roupas adequadas de trabalho ao operar em áreas de risco.

Observações sobre limpeza

- Use somente um pano limpo úmido e limpe o teclado com cuidado.
- Use água ou produtos de limpeza suaves e não abrasivos.
- Não pulverize o produto de limpeza diretamente sobre o terminal de pesagem.
- Não use substâncias ácidas, alcalinas nem solventes fortes.
- Não limpe o terminal de pesagem com água em alta pressão ou alta temperatura.
- Observe todos os regulamentos existentes sobre intervalos de limpeza e agentes de limpeza admissíveis.
- Não use ar comprimido nem vácuo.
- Remova as camadas de poeira.

5.2 Descarte

Em conformidade com os requisitos da Diretiva Europeia 2002/96 CE sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), este dispositivo não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico. Isto também se aplica para países fora da UE em conformidade com os seus respectivos regulamentos nacionais.



- Descarte este produto de acordo com os regulamentos locais para a coleta separada para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com as respectivas autoridades ou o distribuidor onde foi adquirido este dispositivo.

Se este dispositivo foi repassado (por exemplo, para uso privado ou comercial/industrial posterior), este regulamento também deve ser repassado.

Muito obrigado por sua contribuição para a proteção ambiental.

6 Ficha técnica


| Terminais de pesagem | ICS426x | ICS466x |
|-----------------------------|---|--|
| Acabamento | Aço inoxidável | |
| Mostrador | Mostrador gráfico monocromático de LCD Luz de fundo | Mostrador gráfico monocromático de LCD Luz de fundo colorida |
| Teclado | Teclado de membrana de toque tátil (PET), rotulagem resistente a arranhões | |
| Peso líquido | 2,8 kg / 6,1 lb | |
| Tipo de proteção | IP65 | |
| Conexão de rede | via APS768x | |
| Condições ambientais | Aplicação Faixa de temperatura Classe III Umidade | apenas para uso em ambientes fechados -10 °C ... 40 °C / 14 °F ... 104 °F Umidade rel. máx. 85 % para temperaturas até 40 °C / 104 °F |
| Tipo de proteção de ignição | EN/IECEx cFM _{us} | II 2G Ex ib IIC T4 Gb, -10 °C ... +40 °C II 2D Ex ib IIIC T60°C Db IP65 IS Classe I, II, III; Divisão 1 Grupo A, B, C, D, E, F, G; T4; Ta = 40 °C Aex ib IIC T4; IP65; Tipo 4 |
| Aprovações W & M | | Classe II, III, IIII OIML Classe II, III NTEP |
| Interfaces | 1 interface RS232-IS e 1 interface de balança integrada 1 interface de comunicação opcional adicional | 1 interface RS232-IS e 1 interface de balança integrada 1 interface de comunicação opcional adicional 1 interface de balança opcional adicional |
| Aplicações | Pesagem direta Pesagem média Impressão inteligente | Pesagem direta Pesagem média Impressão inteligente Sobre/Sob Pesagem de verificação Contagem Totalizando Banco de dados Solicitando Memória de Álibi |

pt

Interface de balança analógica (apenas ICS466x)

| | |
|-------------------------------|--|
| Impedância | 80 ... 3.000 Ohms |
| Excitação | 3,3 V |
| Sensibilidade | até 3 mV/V |
| Resolução máx. | 10.000 e (OIML) 300.000 d (não aprovável) |
| Intervalo mín. de verificação | 0,26 μ V/e |

Desenho dimensional série ICS4_6x



To protect your product's future:
METTLER TOLEDO Service assures
the quality, measuring accuracy and
preservation of value of this product
for years to come.

Please request full details about our
attractive terms of service.

www.mt.com

For more information

Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 11/2016
30323069B CEU



30323069